

VENDIM
Nr.46, datë 10.8.2007

PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË GJOBAVE DHE TË LLOGARITJES SË DËMIT QË DO TË APLIKOHEN NDAJ KLIENTËVE ME KUNDËRVAJTJE NË PËRDORIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

Në mbështetje të neneve 9 dhe 46/1 pika 3 të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 10.8.2007, pasi shqyrtoi draftin mbi tabelën e gjobave, si dhe atë të dëmit ekonomik, që do të aplikohen ndaj klientëve që gjenden me kundërvajtje administrative në përdorimin e energjisë elektrike,

VENDOSI:

1. Të miratojë tabelën e llogaritjes së gjobave, si dhe atë të llogaritjes së dëmit ekonomik, të detajuara sipas rastit të kundërvajtjes administrative të parashikuara në nenin 46/1 pika 3 të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Konstatimi i masave administrative të bëhet konform ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI I ERE-S
Bujar Nepravishta

TABELA E VLERËS SË GJOBËS

Kundërvajtja administrative	Vlera e gjobës (lekë)
PËR LIDHJE ABUZIVE PARA SISTEMIT MATËS	
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “a”	
Banesë me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A	1 000
Banesë me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë	lekë 3 000
Banesë me lidhje 3/ fazore	lekë 5 000
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “a”	
	10 000
Me lidhje në TU	lekë 20 000
Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)	lekë 30 000
Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë	lekë 40 000
Me lidhje 3/fazore deri 50kw ose automat deri 80 (përfshirë)	lekë 40 000
Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A	lekë 50 000
Me lidhje në TM ose TL	lekë 70 000
Me kabinë vetjake deri 100 KVA (përfshirë)	lekë 70 000
Me kabinë vetjake mbi 100 - 400 KVA (përfshirë)	lekë 70 000
Me kabinë vetjake mbi 400-1000 KVA (përfshirë)	lekë 70 000
Me kabinë vetjake mbi 1000 KVA	lekë 90 000

	lekë	100 000
	lekë	
PËR CENIM TË SISTEMIT MATËS DHE VULAVE TË TIJ		
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “b”		
Banesë me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)		1 000
Banesë me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë		5 000
Banesë me lidhje 3/ fazore		10 000
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “b”		
Me lidhje në TU		10 000
Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)	lekë	
Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë		30 000
Me lidhje 3/fazore deri 50kw ose automat deri 80 (përfshirë)	lekë	
Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A		60 000
Me lidhje ne TM ose TL	lekë	
Me kabinë vetjake deri 100 KVA (përfshirë)		80 000
Me kabinë vetjake mbi 100 - 400 KVA (përfshirë)	lekë	
Me kabinë vetjake mbi 400-1000 KVA (përfshirë)		100 000
Me kabinë vetjake mbi 1000 KVA	lekë	
		200 000
	lekë	
		250 000
	lekë	
		300 000
	lekë	
PËR LIDHJE NË RRJETIN ELEKTRIK PA KONTRATË		
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “c”		
Banesë me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)		5 000
Banesë me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë	lekë	
Banesë me lidhje 3/ fazore		10 000
	lekë	
		20 000
	lekë	
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “c”		

Me lidhje në TU	100 000
Me lidhje në TM ose TL	lekë
Me kabinë vetjake deri 100 KVA (përfshirë)	200
Me kabinë vetjake mbi 100 - 400 KVA (përfshirë)	000 lekë
Me kabinë vetjake mbi 400-1000 KVA (përfshirë)	300 000
Me kabinë vetjake mbi 1000 KVA	lekë
	400 000
	lekë
	500 000
	lekë
PËR SHITESË TË FUQISË MBI ATË TË DEKLARUAR NË KONTRATË, neni 41/1 pika 2 germa “d”	
Për përdoruesin jofamiljarë	
Me lidhje në TU	
Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)	5
Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë	000 lekë
Me lidhje 3/fazore nga 50kw ose automat deri 80 A (përfshirë)	10
Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A	000 lekë
Me lidhje në TM ose TL	15
Me kabinë vetjake deri 100 KVA (përfshirë)	000 lekë
Me kabinë vetjake mbi 100 - 400 KVA (përfshirë)	20
Me kabinë vetjake mbi 400-1000 KVA (përfshirë)	000 lekë
Me kabinë vetjake mbi 1000 KVA	20
	000 lekë
	30
	000 lekë
	40
	000 lekë
	50
	000 lekë
LIDHJE ABUZIVE PARA SISTEMIT MATËS	
Klasifikohen rastet kur abonenti ka kontratë për furnizimin me energji, ka sistem matës të energjisë (aktive, reaktive) me të gjitha elementet e sigurisë (vulosja) të rregullta dhe konstatohet me lidhje (linjë) të instalimeve elektrike të përdoruesit para sistemit matës të energjisë.	
CENIM I SISTEMIT MATËS DHE VULAVE TË TIJ	
Klasifikohen rastet kur abonenti ka kontratë për furnizimin me energji elektrike dhe sistem matës të energjisë (aktive, reaktive) të dokumentuar në kontratën e furnizimit me energji elektrike të lidhur me furnizuesin, por të cenuar pajisjet matëse (qoftë edhe njëra nga tërësia), cenuar skema e matjes së bashku me lidhjet e nevojshme kabllore dhe elementet e sigurisë (vulosja) së sistemit matës.	
LIDHJE NË RRJETIN ELEKTRIK PA KONTRATË	
Klasifikohen rastet kur instalimet elektrike të përdoruesit konstatohen të lidhura në rrjetin elektrik të furnizuesit, pa lidhur kontratë furnizimi (definitive) me energji elektrike.	
Kur përdoruesi konstatohet njëkohësisht me “lidhje abuzive para matësit” dhe “cenim të sistemit matës dhe të e vulave të tij”, ndaj kundërvajtësit aplikohet gjoba me vlerë më të madhe dhe llogaritet vetëm një dëm.	

Për rastet kur sistemi i matjes ndodhet në bokse kolektive dhe konstatohen cenime të tij, enti shpërndarës të hetojë veprimin për të përcaktuar kundërvajtësin.

TABELA E LLOGARITJES SË DËMIT

Sipas kundravajtjes administrative	Llogaritja e dëmit (kwh, kvArh,)
PËR LIDHJE ABUZIVE PARA SISTEMIT MATËS	
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “a”	
Banesë me lidhje 1/fazore	2 000 kwh
Banesë me lidhje 3/ fazore	3 000 kwh
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “b”	
Me lidhje në TU	
Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)	3 000 kwh
Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë	6 000 kwh
Me lidhje 3/fazore deri 50kw ose automat deri 80 A (përfshirë)	10 000
kwh	
Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A	energji aktive 15 000
kwh	
	energji reaktive 6 000 kvArh
Me lidhje në TM ose TL	
Me kabinë elektrike vetjake	energji aktive ($S_{TFV} \times 500$) kwh
	energji reaktive ($S_{TFV} \times 200$) kvArh
PËR CENIM TË SISTEMIT MATËS DHE VULAVE TË TIJ	
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “b”	
Banesë me lidhje 1/fazore	2 000 kwh
Banesë me lidhje 3/ fazore	3 000 kwh
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “b”	
Me lidhje në TU	
Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)	3 000 kwh
Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e larte	6 000 kwh
Me lidhje 3/fazore deri 50kw ose automat deri 80 A	10 000 kwh
Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A	energji aktive 15 000
kwh	
	energji reaktive 6 000 kvArh
Me lidhje ne TM ose TL	
Me kabinë elektrike vetjake	energji aktive ($S_{TFV} \times 500$) kwh
	energji reaktive ($S_{TFV} \times 200$) kvArh
PËR LIDHJE NË RRJETIN ELEKTRIK PA KONTRATË	
Për përdoruesin familjarë, neni 46/1 pika 1 germa “c”	
Banesë me lidhje 1/fazore	3 000 kwh
Banesë me lidhje 3/fazore	4 000 kwh
Për përdoruesin jofamiljarë, neni 46/1 pika 2 germa “c”	

kwh	Me lidhje në TU		
	Me lidhje 1/fazore me automat deri 16 A (përfshirë)		6 000 kwh
	Me lidhje 1/fazore me automat 20 A e lartë		12 000 kwh
	Me lidhje 3/fazore deri 50kw ose automat deri 80 A		20 000
	Me lidhje 3/fazore mbi 50kw ose automat mbi 80 A	energji aktive	30 000
kwh		energji reaktive	12000 kvArh
	Me lidhje në TM ose TL		
	Me kabinë elektrike vetjake	energji aktive	($S_{TFV} \times 1000$) kwh
		energji reaktive	($S_{TFV} \times 400$) kvArh
LIDHJE ABUZIVE PARA SISTEMIT MATËS Klasifikohen rastet kur abonenti ka kontratë për furnizimin me energji, ka sistem matës të energjisë (aktive, reaktive) me të gjitha elementet e sigurisë (vulosja) të rregullta dhe konstatohet me lidhje (linjë) të instalimeve elektrike të përdoruesit para sistemit matës të energjisë.			
CENIM I SISTEMIT MATËS DHE VULAVE TË TIJ Klasifikohen rastet kur abonenti ka kontratë për furnizimin me energji elektrike dhe sistem matës të energjisë (aktive, reaktive) të dokumentuar në kontratën e furnizimit me energji elektrike të lidhur me furnizuesin, por të cenuar pajisjet matëse (qoftë edhe njëra nga tërësia), cenuar skema e matjes së bashku me lidhjet e nevojshme kabllore dhe elementet e sigurisë (vulosja) të sistemit matës.			
LIDHJE NË RRJETIN ELEKTRIK PA KONTRATË Klasifikohen rastet kur instalimet elektrike të përdoruesit konstatohen të lidhura në rrjetin elektrik të furnizuesit, pa lidhur kontratë furnizimi (definitive) me energji elektrike.			
Kur përdoruesi konstatohet njëkohësisht me “lidhje abuzive para matësit” dhe “cenim të sistemit matës dhe të e vulave të tij”, ndaj kundërvajtësit aplikohet gjoba me vlerë më të madhe dhe llogaritet vetëm një dëm.			
Për rastet kur sistemi i matjes ndodhet në bokse kolektive dhe konstatohen cenime të tij, enti shpërndarës të hetojë veprimin për të përcaktuar kundërvajtësin.			
* S_{TFV} tregon fuqinë e transformatorit të vendosur në objekt			

