

VENDIM
Nr. 166, datë 10.10.2016

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”

Në mbështetje të nenit 16, neni 20, germa “a”; nenit 27, pika 3; nenit 108, pika 3; nenit 110, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike,” si dhe nenit 26 të rregullores “Mbi organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016, të ERE-s, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 10.10.2016, pasi shqyrtoi relacionin për miratimin e rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, të përgatitur nga drejtoritë teknike;

konstatoi se:

1. Me vendimin nr. 60, datë 29.4.2016, Bordi i ERE-s vendosi: “Fillimin e procedurave për shqyrtimin e draftrregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes.”

2. Me shkresën nr.350 prot, datë 3.5.2016, “Lidhur me draftet e akteve nënligjore në proces miratimi nga ERE”, Enti Rregullator i Energjisë i ka dërguar për mendim, palëve të interesuara draftin e rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes.”

3. Me shkresën nr. 350/4, datë 26.5.2016, të MZHETTS-së është shprehur parimisht dakord dhe ka paraqitur disa komente përkatëse lidhur me draftrregulloren “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, të cilat janë reflektuar në rregullore.

4. Në shkresën me nr. 350/1, datë 20.5.2016, Inspektorati Shtetëror Teknike dhe Industrial, pranë MEI-t, ka shprehur dakordësinë e tij lidhur me draftrregulloren, duke parashtruar dhe disa komente përkatëse, të cilat u reflektuan në rregullore.

5. Në shkresën me nr. 350/2, datë 23.5.2016, Ministria e Energjisë dhe Industrisë është shprehur parimisht dakord me draftrregulloren “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes”, duke mos shtuar asnjë koment.

6. Me shkresën nr. 350/8 prot., datë 26.7.2016, ERE i ka dërguar palëve të interesuara një draft të përmirësuar të rregullores “Për lidhjet e reja në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike”, i propozuar nga shoqëria “OSHEE” sh.a.

7. Në shkresën me nr. 281/1 prot., datë 8.8.2016, Autoriteti i Konkurrencës, ka shprehur qëndrimin e tij, i cili është reflektuar në rregullore.

8. Në shkresën me nr. 228/1 prot., datë 29.7.2016, Avokati i Popullit, ka shprehur qëndrimin e tij lidhur me rregulloren, i cili është reflektuar në rregullore.

9. Me shkresën nr. 6101 prot, datë 3.8.2016, MZHETTS-ja është shprehur parimisht dakord me rregulloren.

10. Me shkresën nr. 7425/1 prot., datë 5.8.2016, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) ka shprehur qëndrimin e tij, i cili është reflektuar në rregullore.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për lidhjet e reja me sistemin e shpërndarjes”, së bashku me anekset përkatëse (tarifat për lidhjet e reja dhe marrëveshja e lidhjes së re).

2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë palët e interesuara për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit Ahmeti

RREGULLORE
PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN
E SHPËRNDARJES

PJESA I
KËRKESA TË PËRGJITHSHME

1.1 Qëllimi

Qëllimi i kësaj rregulloreje është rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes OSSH dhe Përdoruesve të Sistemit të Shpërndarjes, të cilët kërkojnë të realizojnë një lidhje të re ose të modifikojnë lidhjet e tyre ekzistuese në Sistemin e Shpërndarjes, të përcaktojnë procedurat, afatet dhe tarifat për kryerjen e këtij shërbimi nga ana e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes si dhe të realizojë një unifikim të cilësisë së punimeve, standardeve dhe karakteristikave teknike të lidhjeve të reja në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.

1.2 Autoriteti

Kjo rregullore hartohet bazuar në:

a) Ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”

b) “Kodin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”

“Metodologjinë e llogaritjes së tarifës së shpërndarjes së energjisë elektrike”

1.3 Përkufizime

Aplikanti është pala e interesuar që ka aplikuar ose është në proces aplikimi për lidhje të re, modifikim apo rritje të kapacitetit të lidhjes ekzistuese, në rrjetin e OSSH-së.

Aplikim për lidhje është kërkesa për lidhje nga aplikanti për lidhje të re, modifikim të lidhjes ekzistuese, përfshirë dhe rritjen e kapacitetit të lidhjes së vjetër, në rrjetin e OSSH-së.

Tarifa për aplikim (pagesa) është pagesa që kryhet nga aplikanti në kohën kur aplikohet për lidhje, e cila mbulon studimin e pranueshmërisë së lidhjes në rrjetin e Shpërndarjes dhe përgatitjen e dokumentacionit për hartimin e marrëveshjes së lidhjes.

Formati i aplikimit për lidhje janë formate tip për çdo lloj lidhje sipas nivelit të tensionit.

Kapaciteti i lidhjes nënkupton fuqinë e plotë elektrike në MVA të ofruar për lidhje të re ose për rritje kapaciteti të lidhjes ekzistuese.

Data e lidhjes është data në të cilën asetet për lidhje janë apo konsiderohen të jenë plotësisht të lidhura në rrjetin e OSSH-së dhe që vetë OSSH-ja është në gjendje të sigurojë kapacitetin për lidhje.

Oferta për lidhje është një ofertë për lidhje në rrjetin e OSSH-së e dhënë sipas afateve të përcaktuara në këtë rregullore.

Pala përgjegjëse për lidhje është pala që mund të jetë aplikanti ose/dhe OSSH-ja që merr përgjegjësinë për procesin e projektimit, tenderimit, ndërtimit, testimit dhe energjizimit të një lidhjeje.

Asetet e lidhjes janë asetet që përfshijnë pasurinë e luajtshme (pajisjet) dhe pasurinë e paluajtshme (ndërtesat).

Tarifa për mbikëqyrje dhe tarifa për kolaudim janë tarifa për kontrollin dhe vlerësimin e projektit teknik, mbikëqyrjen e ndërtimit, testimit dhe kolaudimit të lidhjes, të cilat paguhen nga aplikanti.

Përdoruesi i sistemit ose përdoruesi është i lidhuri në Sistemin e Shpërndarjes duke qenë konsumator i lidhur direkt, gjenerues.

Lidhja e re është linjë furnizimi TM, TU, kabinë transformacioni, pajisje të lidhura në rrjetin e Shpërndarjes në pikën/nyjën lidhëse, e përcaktuar me kVA ose MVA, në nivelin nominal të tensionit.

Pika e lidhjes është pika e lidhjes fizike të një përdoruesi me rrjetin e shpërndarjes.

Pika e dorëzimit është ambienti i instalimit të pajisjeve komutuese të magjstralit TM.

Pika e matjes është vendi fizik ku është realizuar pika e lidhjes dhe ku sistemi i matjes plotëson të gjitha kushtet teknike dhe të saktësisë sipas Kodit të Matjes. Pika fizike e matjes përcaktohet plotësisht nga marrëveshjet midis Palëve.

Ambienti i matjes është vendi fizik në të cilin realizohet matja e energjisë elektrike.

Ambienti i klientit është vendi fizik ku vendoset tërësia e pajisjeve elektrike të transformimit, që i shërben klientit për furnizimin me energji elektrike të objektit të tij.

1.4 Garantimi i lidhjes në rrjetin e shpërndarjes

OSSH-ja do të sigurojë lidhjen në rrjetin e shpërndarjes të gjithë palëve të interesuara në përputhje me ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe me kriteret e përcaktuara në këtë rregullore.

1.5 Personat që kanë të drejtë të aplikojnë

Aplikimi për lidhje të re në sistemin e shpërndarjes mund të kryhet nga:

a) Çdo person fizik apo juridik, i cili aplikon për realizimin e një lidhje të re në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike (aplikanti), në përputhje me detyrimet e përcaktuara në aktmarrëveshjen ndërmjet përdoruesit dhe OSSH-së.

b) Përdoruesit ekzistues të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të cilët kërkojnë të realizojnë një lidhje të re ose të modifikojnë lidhjet e tyre ekzistuese në sistemin e shpërndarjes (përdoruesi).

c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk do të miratojë kërkesën për lidhje të re, nëse përdoruesi apo Aplikanti nuk ka plotësuar të gjitha kushtet teknike dhe standardet si detyrim për zbatimin e kodeve dhe rregullave në fuqi ose kur rezulton debitor dhe nuk ka shlyer detyrimet e mëparshme ndaj Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

1.6 Kërkesa për lidhje të re

Kërkesa për lidhje të re paraqitet pranë zyrave të OSSH-së, për:

a) Lidhje të objekteve (banimi apo biznesi) me rrjetin elektrik të sistemit të shpërndarjes;

b) Rritjen e fuqisë së lidhjes ekzistuese;

c) Kërkesë për lidhje të përkohshme;

d) Lidhje në sistemin e shpërndarjes të burimeve gjeneruese.

1.7 Kriteret për vlerësimin e lidhjes së re apo modifikimin e lidhjes ekzistuese

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për vlerësimin e një aplikimi për lidhje të re apo modifikim të një lidhjeje ekzistuese do të respektojë kërkesat e:

1. Ligjit për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe të instalimeve elektrike;

2. Rregullat teknike të përcaktuara në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave;

3. Kushtet dhe rregullat e përcaktuara në Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes, si dhe kriteret si vijon:

a) vendndodhjen e objektit për të cilin kërkohet lidhja, të plotësohet me koordinatat e konturit të sipërfaqes së tij;

b) distancën e objektit me pikën e lidhjes;

c) rrjetin shpërndarës të OSSH-së;

d) sigurinë e furnizimit me energji elektrike;

e) nivelet e rrymave të lidhjes së shkurtër, parametrat teknik, seksioni standard, IP, rryma e lidhjes së shkurtër, koha e veprimit të mbrojtjes;

f) të gjitha aplikimet e tjera për lidhje në të njëjtën pikë të rrjetit të shpërndarjes të OSSH-së.

Lidhjet e reja apo modifikimet e lidhjes ekzistuese nuk duhet të shkaktojnë efekte negative mbi klientët apo përdoruesit ekzistues dhe as nuk duhet të ndikohen nga efektet negative të klientëve apo përdoruesve ekzistues. Njëkohësisht ajo nuk duhet të shkaktojë efekte negative në rrjetin shpërndarës të OSSH-së, por do të respektojë standardin ISO 18001.

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përcaktojë kushtet dhe mënyrën e realizimit të lidhjes së re si dhe parametrat teknik të pajisjeve që do të shërbejnë për lidhjen e klientëve të rinj me Sistemin e Shpërndarjes konform:

- standardeve të harmonizuara shqiptare (neni 34, i ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”);

- standardeve evropiane;

- standardeve të vetë shoqërisë OSSH;

- rregullave teknike dhe ligjin për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe të instalimeve elektrike.

1.8 Leja për hyrjen në objekt

Përdoruesit apo aplikantët që paraqesin kërkesën për lidhje të re kanë detyrimin që t'i sigurojnë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) të drejtën për të hyrë në objektet e tyre, duke i krijuar lehtësira të nevojshme, në mënyrë që ky i fundit të arrijë të vlerësojë të gjitha kërkesat dhe kushtet për lidhjen e re.

1.9 Kërkesat teknike për një lidhje të re

Të gjitha punimet për realizimin e lidhjes së re në rrjetin shpërndarës të OSSH-së do të bëhen nga Aplikanti, mbi bazë të akt-marrëveshjeve dypalëshe me Operatorin e Shpërndarjes. Aplikanti duhet të respektojë:

a) të gjitha standardet e cilësisë së materialeve sipas normave evropiane të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes

b) karakteristikat teknike sipas normave të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes

c) seksionet e kabllave dhe rrymat e LSH-së të pajisjeve komutuese, të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes

d) nivelin e humbjeve për pajisjet transformuese të furnizimit me energji elektrike të objektit të tij, në mënyrë që t'i përgjigjen zhvillimeve të rrjetit shpërndarës edhe në të ardhmen, si dhe arkitekturën e komunikimit të pajisjeve digjitale me sistemin e Operatorit të Shpërndarjes, të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes

e) kontrollin e pajisjeve nga laboratorë të tretë, të akredituar sipas standardeve të EU-së

f) të gjitha normat e sigurimit teknik në përputhje me standardin ISO 18001 dhe të ligjeve, akteve nënligjore dhe rregullave në fuqi.

Të gjitha punimet me karakter ndërtimor, linjat e furnizimit me energji elektrike dhe pajisjet kryesore të kabinave elektrike (çelat hyrëse /dalëse, çelat e transformatorëve, trans-formatorët e fuqisë, panelet e shpërndarjes së tensionit të ulët, panelet e matjes TM/TU, kabllot lidhëse me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët etj.), do të:

a) kryhen nga aplikanti sipas direktivave të dhëna në studimin e pikës së lidhjes nga OSSH-ja. Projektet duhet të realizohen nga inxhinierë të licencuar duke respektuar kriteret në aneksin 1

b) zgjidhen në bazë të standardeve dhe kërkesave të përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes dhe në përputhshmëri me një akt-marrëveshje dypalëshe, të mundësohet kontrolli i tyre nga laboratorë të tretë, të akredituar nga EU-ja.

c) instalohen në përputhje me kërkesat dhe kushtet teknike të OSSH-së

d) testohen nga aplikanti në përputhje me të gjitha protokollet dhe detyrimet ligjore në fuqi dhe do të jenë konform standardeve teknike të cilat janë pjesë e marrëveshjes së lidhjes së re.

e) mbikëqyren dhe kolaudohen nga OSSH-ja.

1.10 Përgjegjësia e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës, për:

a) Përgatitjen e kushteve teknike të lidhjes së re dhe specifikimet teknike të të gjitha pajisjeve që mund të përfshihen në realizimin e lidhjes së re.

b) Përgatitjen e kostove respektive për çdo mundësi të realizimit të lidhjes së re, nëse aplikanti e dëshiron si operator ekonomik, për realizimin e instalimit të lidhjes së re të realizuar nga ai.

c) Në zbatim të nenit 27, të ligjit nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike", OSSH-ja, në çdo rast, përcakton kriteret dhe kushtet teknike që duhet të plotësohen për lidhjen me rrjetin, pavarësisht përzgjedhjes nga ana e aplikantit të operatorit të licencuar nga organet kompetente, që do të realizojë punimet e lidhjes.

1.11 Përgjegjësia e instalimeve të brendshme elektrike të objektit të aplikuesit.

a) Përdoruesi apo aplikanti, i cili do të furnizohet me energji elektrike nëpërmjet lidhjes së re që kërkohet të realizohet, është përgjegjës për instalimin:

- e të gjitha pajisjeve mbrojtëse nga lidhja e shkurtër;

- e pajisjeve të mbrojtjes nga lidhja me tokën;

- e pajisjeve të mbrojtjes nga mbitensionet (atmosferike, ato të komutimit dhe ato të mbrojtjes nga këputja e përcjellësit të neutralit).

b) Përdoruesi apo aplikanti do të realizojë sistemin e tokëzimit të objektit dhe klientëve të tjerë, të cilët furnizohen me energji elektrike nga kjo lidhje e re, në përputhje me kushtet teknike dhe normat në fuqi.

c) Përdoruesi apo aplikanti do të garantojë se të gjitha instalimet elektrike në të gjithë objektin që kërkohet të furnizohet me energji elektrike janë kryer, inspektuar dhe provuar nga një subjekt i pajisur me licencë për projektimin dhe instalimin e pajisjeve elektrike në përputhje me rregullat dhe kushtet teknike në fuqi.

d) Për asnjë aplikant apo përdorues nuk do dalë urdhri i dhënies së tensionit, nëse instalimet e brendshme nuk do të kenë mbrojtjet e përcaktuara në këtë paragraf.

e) Përdoruesi apo aplikanti do të marrë përsipër të çliroj nga çdo lloj përgjegjësie Operatorin e Sistemit të

Shpërndarjes, për çdo lloj detyrimi që lidhet me dëmtime të çdo lloji të rrjetit shpërndarës, të shkaktuara prej instalimeve të brendshme të pajisjeve elektrike në objektin që kërkohet të lidhet me energji elektrike.

1.12 Mënyra e komunikimit

Si formë komunikimi do të jetë ajo me shkresë zyrtare e shoqëruar me numrin respektiv të protokollit. Gjatë hapave të ndryshëm të zbatimit të procedurave mund të pranohet edhe komunikimi me e-mail midis palëve për efekt të shkëmbimit vetëm të njoftimeve për përfundimin e disa hapave konkrete, sikurse janë të përcaktuar në këtë rregullore.

1.13 Mënyra e aplikimit

Aplikimi për lidhjen e re do të bëhet sipas formularit tip të aplikimit dhe do të kryhet:

1) Për fuqi të instaluar nga 0-20 kW - pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e banimit të aplikantit.

2) Për fuqi të instaluar nga 21 deri në 50 kW:

- Për lidhjet në TU - pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e banimit të aplikantit.

- Për lidhjet në TM - pranë zyrës së kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e vendndodhjes së objektit.

3) Për fuqi të instaluar më shumë se 50 kW - pranë zyrave të Kujdesit të Klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në zonën e vendndodhjes së objektit.

Detajet e vendndodhjes së zyrave të kujdesit ndaj klientit, informacion mbi formularin tip që do të përdoret për të aplikuar për lidhje të re si edhe dokumentacionin e plotë që lidhet me kërkesat dhe kushtet teknike që duhet të respektohen për të projektuar dhe realizuar lidhjen e re në çdo rreth, mund të gjenden në adresën përkatëse të internetit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

1.14 Kërkesa për furnizim me energji elektrike nga dy burime të pavarura

1. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të vlerësojë kërkesën për lidhje të re me energji elektrike të objektit nga dy burime të pavarura të energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Shfrytëzimit dhe Operimit të Sistemit të Shpërndarjes në zbatim të Kodit të Shpërndarjes.

2. Tarifat respektive për këto raste paraqiten në pjesën IV të kësaj rregulloreje.

PJESA II

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR PËR APLIKIMIN E NJË LIDHJE TË RE.

Për Lidhje të reja në TU

2.1 Fuqia e instaluar 0-20 kW

Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike

2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte)

3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi)

4. Fotokopje e Certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare)

5. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuar koordinatat e konturit të sipërfaqes së objektit).

6. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

2.2. Fuqia e instaluar 20-50 kW

Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike.

2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte).

3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi).

4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).

5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.

6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.

7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.

8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).

9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përlogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

2.3 Fuqia e instaluar 50 - 100 kW

Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike.

2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte).

3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme, kontratë qiraje, dokumentacioni përkatës për objektet që janë në proces legalizimi).

4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).

5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.

6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.

7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.

8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).

9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përlogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

11. Leja e ndërtimit të objektit

12. Grafiku i ngarkesës elektrike

13. Relacion analitik për vlerësimin e $\cos\phi$

Për lidhje të reja në TM

Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike

2. Vërtetimi i identitetit (fotokopje karte identiteti ose pasaporte)

3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronësisë, si: akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme.

4. Fotokopje e certifikatës së regjistrimit (për subjektet jofamiljare).

5. Projekti elektrik i objektit, i miratuar nga organet kompetente sipas legjislacionit në fuqi.

6. Planvendosja e të gjitha pajisjeve në objekt.

7. Licenca e inxhinierit elektrik, i cili ka bërë projektin elektrik të objektit.

8. Genplani i vendndodhjes së objektit në shkallën 1:1000 (dy kopje), (të specifikuara koordinatat e gjurmës së objektit).

9. Deklaratë instalimi dhe protokoll tokëzimi, i lëshuar nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përlogaritjen e të dhënave, i kryer nga inxhinier elektrik i pajisur me licencë.

11. Leja e ndërtimit të objektit.

12. Grafiku i ngarkesës elektrike.

13. Relacion analitik për vlerësimin e $\cos\phi$.

PJESA III

PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR NJË LIDHJE TË RE.

3.1 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të ulët.

3.1.1 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të ulët për fuqi të instaluar 0 - 20 kW.

a) Aplikanti bën kërkesën dhe paraqet dokumentacionin pranë zyrave të kujdesit ndaj klientit të OSSH-së.

- Afati i realizimit të lidhjes së re për këto raste do të jetë:

- i) jo më shumë se 20 ditë pune për fuqi të instaluar deri në 10 kw
- ii) jo më shumë se 20 ditë pune për fuqi të instaluar 10-20 kw
- b) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe do të kryejë miratimin e pikës dhe menyrës së lidhjes në rrjet.
- c) Llogarit kostot për lidhjen e re.
- d) Pas kryerjes nga aplikanti të pagesës së tarifës së lidhjes së re, OSSH zbaton të gjitha procedurat deri në furnizimin me energji elektrike të objektit.
- e) Lidhja me tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet në të njëjtën kohë me vendosjen e aparatit matës.
- f) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron lidhjen e re ose modifikimin e kryer për aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij, brenda 3 ditëve pune pas vënies në tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer.
- g) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike". Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

h) I gjithë informacioni i lidhjes së re ruhet nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në mënyrë elektronike dhe dokumentare.

3.1.2 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese kur fuqia e instaluar është 21-50 kW në TU.

a) Për rastet kur fuqia e instaluar për një lidhje të re ose për modifikimin e një lidhjeje ekzistuese, është 21-50 kW, në tension të ulët, procedurat dhe afatet kohore do të jenë të njëjta me ato të përcaktuara në pikën 3.1.1 (pika a-d).

b) Lidhja nën tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet nga OSSH-ja me anë të zbatimit të urdhrit të dhënies tension.

c) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë Aplikanti është i detyruar, me shpenzimet e tij, të riparojë pjesën e dëmtuar ose jo funksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht, si dhe të paguajë dëmin e shkaktuar.

d) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron përdoruesin apo aplikantin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 2 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit, informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer dhe furnizuesi çdo muaj duhet të kryejë rakordimin me Operatorin e Shpërndarjes.

e) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike". Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

f) I gjithë informacioni i lidhjes së re ruhet nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në mënyrë elektronike dhe dokumentare.

3.1.3 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese kur fuqia e instaluar është 50-100 kW në TU.

a) Përdoruesi apo aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të objektit që kërkohet të furnizohet me energji elektrike. Ky projekt do të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të ketë/të pasqyrojë të gjitha detajet konstruktive dhe mënyrën e realizimit të instalimeve të brendshme të tij duke u shoqëruar me relacionin teknik përkatës për të treguar të gjitha ngarkesat elektrike dhe mënyrën e vendosjes së tyre brenda objektit. Projekti do të respektojë kushtet teknike të lidhjes së re që janë pjesë e kësaj rregullore. Ky projekt do të jetë i realizuar dhe përlogaritur nga një inxhinier i licencuar ose kompani e licencuar për projekte elektrike.

b) Periudha e vlerësimit prej Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të kërkesës së bërë nga përdoruesi apo aplikanti dhe paraqitja për pranim dhe nënshkrimi i propozimit për lidhjen e "Marrëveshjes së lidhjes së re" nuk do të jetë më shumë se 20 ditë pune prej ditës së paraqitjes së aplikimit.

c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga përdoruesi apo aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë përdoruesin apo aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data kur

aplikimi është dorëzuar për vlerësim.

d) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të përgatisë mënyrën e lidhjes së objektit në rrjet. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përgatisë propozimin dhe marrëveshjen për lidhjen e re dhe do t'ia dërgojë aplikantit për pranim sipas afateve të pikës 3.1.3/b.

e) Propozimi për lidhjen e re, i përgatitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të pranohet nga aplikanti jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data që Operatori i Sistemit të Shpërndarjes e ka vendosur propozimin e tij në dispozicion të aplikantit.

f) Nëse aplikanti e pranon propozimin atëherë aplikanti do të paguajë detyrimet përkatëse brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i propozimit të bërë, përndryshe propozimi bëhet i pavlefshëm dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.

g) Llogarit kostot për lidhjen e re.

h) Pas kryerjes nga aplikanti të pagesës së tarifës së lidhjes së re, shlyerjes së detyrimeve të tjera dhe inspektimit brenda 3 ditëve pune nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, përgatitet urdhri për zbatimin e lidhjes së re. Sistemi i matjes së energjisë duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune nga dita e nxjerrjes së raportit të instalimit të matjes për lidhjen në TU dhe 10 ditëve pune për lidhjen në TM. Lidhja nën tension dhe furnizimi me energji elektrike do të realizohet nga OSSH-ja me anë të zbatimit të urdhrit të dhënies tension.

i) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike". Test raporti i verifikimit të matësit elektrik i dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

j) Pajisjet e lidhjes së re sigurohen, instalohen dhe testohen nga vetë aplikanti.

k) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, të instaluar nga aplikanti, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jo funksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.

l) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij brenda 2 ditëve pune pas vënies nën tension.

Nëse në propozimin dhe marrëveshjen e lidhjes së re është parashikuar lidhja e energjisë në tensionin e mesëm dhe aplikanti pranon propozimin atëherë:

a) Aplikanti dorëzon tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes formularin e pranimi të propozimit dhe marrëveshjen e lidhjes së re të nënshkruar.

b) OSSH-ja zbaton të gjithë procedurat e parashikuara në këtë rregullore.

c) Brenda 2 ditëve pune nga kryerja e pagesës, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përgatisë urdhrin administrativ për fillimin e projektit në përputhje me kërkesat dhe kushtet teknike të paraqitura në marrëveshjen e lidhjes.

d) Pas dorëzimit të projektit të detajuar të objektit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes duhet të analizoje atë dhe nëse projekti është në përputhje me kushtet teknike, brenda 2 ditëve pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të miratojë projektin dhe njoftojë aplikantin për të kryer të plotë pagesën e tarifës për lidhjen e re. Nëse aplikanti nuk kryen pagesën e tarifës brenda 5 ditëve pune prej momentit të miratimit dhe njoftimit të tij prej Operatorit të Shpërndarjes të mënyrës së lidhjes së tij në tensionin e mesëm të rrjetit shpërndarës, atëherë aplikimi dhe marrëveshja e lidhjes së re do të konsiderohen të pavlefshme dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.

e) Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes zbaton të gjitha procedurat për fillimin e punimeve nga Aplikanti.

f) Me fillimin e punimeve, aplikanti duhet të njoftojë OSSH-në, në mënyrë që ky i fundit të marrë masa për fillimin e procesit të mbikëqyrjes, i cili kryhet nga OSSH.

g) Në rastet kur kabina elektrike si pasuri e paluajtshme është ndërtuar nga aplikanti brenda objektit ose godinës e/i cili/a do të furnizohet me energji, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, do të japë aprovimin që ambienti i përshtatur për kabinë, është brenda kushteve teknike dhe e aksesueshme nga ta.

h) Pas përfundimit të punimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes merr masa për kryerjen e kolaudit përfundimtar dhe nëse punimet janë kryer në përputhje me kushtet teknike, atëherë brenda 2 ditëve pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë pranimin dhe lejojë vendosjen e instalimit të sistemit të matjes sipas urdhrit të punës. Nëse gjatë kontrollit konstatohen të meta teknike, atëherë aplikanti

është i detyruar të përfundojë apo korrigjojë të metat e konstatuara.

i) Pas përfundimit të instalimeve dhe pas marrjes në dorëzim të kabinës elektrike, brenda 1 dite pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit raportin e vendosjes së sistemit të matjes (matësa, bokse kolektive etj.) së energjisë elektrike, i cili duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune nga dita e nxjerrjes së raportit të matjes.

j) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike". Test raporti i verifikimit të matësit elektrik, dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

k) Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 3 ditëve pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

l) Në rast se gjatë vënies në tension të objektit lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale, deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.

m) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 5 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit/klientit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer.

n) Afatet e realizimit të lidhjes së re do të jenë 60 ditë pune të ndara sipas hapave:

Jo më shumë se 25 ditë pune për procedurën e aplikimit tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kontrollin e aplikimit nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, identifikimin e pikës së lidhjes, përgatitjen e dizajnit dhe llogaritjen e shpenzimeve.

- Jo më shumë se 30 ditë pune për marrjen e lejeve përkatëse dhe realizimin e të gjitha punimeve ndërtimore, që do të kryhen nga aplikanti.

- Jo më shumë se 5 ditë pune për instalimin e sistemit të matjes.

3.1.4 Procedurat dhe afatet kohore për lidhje të re ose për modifikim të një lidhjeje ekzistuese në tension të mesëm TM.

a) Përdoruesi apo Aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të objektit që kërkohet të furnizohet me energji elektrike. Ky projekt duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të ketë/të pasqyrojë të gjitha detajet konstruktive dhe mënyrën e realizimit të instalimeve të brendshme të tij duke u shoqëruar me relacionin teknik përkatës për të treguar të gjitha ngarkesat elektrike dhe mënyrën e vendosjes së tyre brenda objektit. Projekti duhet të respektojë kushtet teknike të lidhjes së re, të cilat janë pjesë e kësaj rregullore. Ky projekt duhet të jetë i realizuar dhe përllëguar nga një inxhinier i licencuar ose kompani e licencuar për projekte elektrike.

b) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga përdoruesi apo aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë përdoruesin apo aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune që nga data kur aplikimi është dorëzuar për vlerësim.

c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të hartojë studimin e fizibilitetit, do të përgatisë propozimin dhe marrëveshjen për lidhjen e re dhe do t'ia dërgojë aplikantit për pranim sipas afateve.

d) Propozimi për lidhjen e re, i përgatitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të pranohet nga aplikanti jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune nga data që Operatori i Sistemit të Shpërndarjes e ka vendosur propozimin e tij në dispozicion të aplikantit.

e) Nëse aplikanti e pranon propozimin, atëherë dorëzon formularin e pranimi të ofertës, nënshkruan aktmarrëveshjen dhe paguan detyrimet përkatëse brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i propozimit të bërë, përndryshe propozimi bëhet i pavlefshëm dhe ai duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.

f) Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes zbaton të gjitha procedurat për fillimin e punimeve. Punimet do të kryhen nga operatori i licencuar nga organet kompetente, i zgjedhur nga aplikanti për realizimin e lidhjes së re.

g) Me fillimin e punimeve, aplikanti duhet të njoftojë OSSH-në, në mënyrë që ky i fundit të marrë masa për fillimin e procesit të mbikëqyrjes, i cili kryhet nga OSSH-ja.

h) Në rastet kur kabina elektrike si pasuri e paluajtshme është ndërtuar nga aplikanti brenda

objektit/godinës e/i cili/a do të furnizohet me energji, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të japë aprovimin që ambienti i përshtatur për kabinë, është brenda kushteve teknike dhe e aksesueshme nga ta.

i) Pajisjet e lidhjes së re sigurohen, instalohen dhe testohen nga aplikanti me shpenzimet e tij.

j) Pas përfundimit të punimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes merr masa për kryerjen e kolaudimit dhe nëse punimet janë kryer në përputhje me kushtet teknike, atëherë brenda 3 ditë pune Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë pranimin. Nëse gjatë kontrollit konstatohen të meta teknike, atëherë aplikanti është i detyruar të përfundojë apo korrigjojë të metat e konstatuara.

k) Pas kolaudimit të instalimeve dhe pas marrjes në dorëzim të kabinës elektrike, brenda 1 dite pune, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit raportin e vendosjes së sistemit të matjes (matës, bokse kolektive etj.) së energjisë elektrike, i cili duhet të instalohet brenda 5 ditëve pune në TU dhe 10 ditëve pune në TM nga dita e nxjerrjes së raportit të matjes.

l) Verifikimi i matësit të energjisë elektrike realizohet nga subjekti i pavarur, i autorizuar për verifikimin e matësve të energjisë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Test raporti i verifikimit të matësit elektrik dorëzohet nga subjekti i pavarur te klienti dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

m) Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 1 dite pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

n) Në rast se gjatë vënies nën tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë aplikanti është i detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.

o) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes regjistron aplikantin/klientin apo përdoruesin në sistemin e tij të klientëve dhe përgatit kartelën e furnizimit të tij/tyre brenda 5 ditëve pune pas vënies nën tension. Operatori i Sistemit vë në dispozicion të aplikantit/klientit informacionin e nevojshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes së kryer.

p) Afatet e realizimit të lidhjes së re do të jenë 60 ditë të ndara sipas hapave:

- Jo më shumë se 25 ditë për procedurën e aplikimit tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kontrollin e aplikimit nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, identifikimin e pikës së lidhjes, përgatitjen e dizajnit dhe llogaritjen e shpenzimeve.

- Jo më shumë se 30 ditë për marrjen e lejeve përkatëse dhe realizimin e të gjitha punimeve ndërtimore nga aplikanti.

- Jo më shumë se 5 ditë për instalimin e sistemit të matjes.

3.2 Burimet e reja të gjenerimit të energjisë elektrike

Aplikimi për lidhje të re për burime të reja të gjenerimit në rrjetin e tensionit të mesëm, do të bëhet pranë zyrave të kujdesit të klientit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, në Tiranë.

1. Periudha e vlerësimit të kërkesës së bërë nga aplikanti dhe paraqitja për nënshkrim e “Marrëveshjes së lidhjes së re” nuk do të jetë më shumë se 20 ditë pune prej datës së paraqitjes.

2. Aplikanti duhet të paraqesë projektin elektrik të burimit të gjenerimit dhe të linjës së transmetimit deri në pikën e lidhjes të OSSH-së. Ky projekt duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi, të pasqyrojë të gjitha detajet teknike dhe parametrat kryesorë të pajisjeve së bashku me skemën principiale të tij.

3. Aplikanti do të kryejë projektin e lidhjes elektrike të burimit të gjenerimit me sistemin e shpërndarjes, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së lidhjes së re.

4. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kryejë paraprakisht verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga aplikanti dhe nëse aplikimi nuk është i plotë atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë aplikantin me shkrim brenda 5 ditëve pune prej datës kur aplikimi është dorëzuar për vlerësim.

5. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të inspektojë objektin që kërkon lidhjen me energji elektrike dhe në varësi të gjendjes së rrjetit elektrik në atë zonë, do të përgatisë mënyrën e lidhjes së objektit në rrjet.

6. Nëse aplikanti bie dakord me ofertën e paraqitur nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes për t’u lidhur në sistemin e tij të shpërndarjes ai duhet të firmosë formularin e pranimit të ofertës brenda afatit prej 10 ditësh kalendarike. Në rast të kundërt propozimi bëhet i pavlefshëm dhe kërkesa për lidhje të re duhet të përsëritet.

7. Nëse aplikanti pranon ofertën, atëherë ai dorëzon formularin e pranimit të ofertës pranë OSSH-së.

8. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes pas pranimit të ofertës do të lidhë akt-marrëveshjen dypalëshe me subjektin aplikues. Më pas, aplikanti harton projektin e pikës së lidhjes. Pas miratimit, OSSH-ja do të

njoftojë aplikantin për kryerjen e pagesës së plotë të tarifës për lidhjen e re. Nëse aplikanti nuk kryen pagesën e tarifës brenda 10 ditëve kalendarike prej momentit të miratimit të mënyrës së lidhjes së tij në rrjetin e shpërndarjes, atëherë aplikimi dhe marrëveshja e lidhjes së re do të konsiderohen të pavlefshëm dhe i interesuari do të duhet të aplikojë përsëri për lidhje të re.

9. Pas pagesës së tarifës së lidhjes së re nga ana e aplikantit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të nxjerrë menjëherë lejen për fillimin e punimeve.

10. Të gjitha punimet për pikën e lidhjes (ambienti i dorëzimit dhe i matjes) do të realizohen nga OSSH-ja.

11. Të gjitha punimet për ambientin e klientit në pikën e lidhjes dhe linjës së furnizimit me energji elektrike në burimin e energjisë do të realizohen nga aplikanti duke zgjedhur ai subjektin që do të kryejë instalimin e pajisjeve dhe komponentëve të lidhjes së re.

Instalimi i pajisjeve në Nënstacione që lidhen me traktet e hyrjes së linjave, projektimi dhe instalimi i tyre do të kryhet nga OSSH-ja.

12. Pas përfundimit të punimeve dhe instalimeve, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes brenda 2 ditëve pune është i detyruar të inspektojë dhe të marrë në dorëzim punimet dhe instalimet e kryera nëpërmjet një procesverbali të veçantë. Nëse do të konstatohen të meta, atëherë ato do të riparohen nga ana e OSSH-së.

13. Aplikanti bashkëpunon me blerësin e energjisë elektrike për të realizuar vendosjen e sistemit të matjes së energjisë elektrike në pikën e lidhjes me sistemin e shpërndarjes, në përputhje me kërkesat e Kodit të Matjes.

14. Pas vendosjes së sistemit të matjes, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes përgatit urdhrin e vënies nën tension të pajisjeve. Prova dhe vënia nën tension e pajisjeve do të kryhet brenda 2 ditëve pune dhe do të kryhet nga strukturat përgjegjëse të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

15. Në rast se gjatë vënies nën tension të objektit, lindin probleme në pajisjet që realizuan lidhjen, atëherë OSSH-ja është e detyruar me shpenzimet e tij të riparojë pjesën e dëmtuar ose jofunksionale deri sa skema e plotë të funksionojë normalisht.

16. Nëse klienti shfrytëzon hapësirat e nënstationeve për të instaluar pajisjet e tij si në godina dhe jashtë, duhet të paguajë një tarifë qiraje, e cila arrihet me një marrëveshje ndërmjet palëve, sipas dispozitave të Kodit Civil.

3.3 Procedura për zhvendosjen e aseteve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes

a) Për nevoja të ndryshme të subjekteve mund të kërkohet të zhvendosen ose të zëvendësohen asete të ndryshme të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (linjë ajrore, linjë kabllore, shtylla, kabina elektrike etj.).

b) Realizimi i zëvendësimit apo i zhvendosjeve të tilla, do të bëhet vetëm pas miratimit paraprak të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes në përputhje me procedurat dhe afatet e përcaktuara në pikat 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 dhe 3.1.4 të kësaj rregulloreje.

c) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të miratojë zhvendosjen, atëherë ajo do të kryhet sipas kushteve teknike të vetë kompanisë nga aplikanti dhe të gjitha shpenzimet për realizimin e zhvendosjes së aseteve do të përballohen nga aplikanti sipas preventivit të miratuar nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

d) Pajisjet e lidhjes së re sigurohen, instalohen dhe testohen nga aplikanti me shpenzimet e tij, sipas legjislacionit në fuqi.

e) Tarifa e zhvendosjes së aseteve të OSSH-së hartohen nga OSSH-ja sipas metodologjisë të miratuar nga ERE.

3.4 Mënyra e lidhjes në rrjet e burimeve të energjisë

a) Burimet e energjisë elektrike do të lidhen në rrjetin shpërndarës pasi Operatori i Sistemit të Shpërndarjes të ketë kryer studimin e lidhjes dhe efektet që sjellin në atë pjesë të rrjetit prania e burimeve të reja të gjenerimit të energjisë elektrike.

b) Burimet e reja do të preferohen që lidhja e tyre të realizohet në n/stacionet e transformimit dhe nëse kjo mënyrë lidhjeje është e pamundur, atëherë të lidhen si pjesë shtesë e rrjetit ekzistues 6, 10, 20, 35 kV, duke kryer shpenzime shtesë që lidhen me realizimin e lidhjes.

c) Të gjitha shpenzimet shtesë që lidhen me realizimin e lidhjes, përforcimin e pjesës ekzistuese të rrjetit shpërndarës për efekt të realizimit të lidhjes, shtesat e mundshme në pjesën e tensionit të mesëm 6,10,20,35 kV dhe të tensionit të lartë në N/Stacione (kur kërkohet lidhja në to) do të përballohen nga aplikanti.

d) Afatet e realizimit të lidhjes të burimeve gjeneruese në sistemin e shpërndarjes të OSSH, nuk duhet të kalojnë më shumë se dy vjet nga miratimi i pikës së lidhjes dhe nëse ky afat kalon, ai duhet të rifreskojë

kërkesën për pikë lidhje duke mbartur të gjithë shpenzimet për çdo ndryshim të mundshëm në këtë sistem shpërndarës të OSSH-së.

3.5 Dokumentacioni që kërkohe për lidhjen e burimeve gjeneruese

1. Kërkesë për lidhje në rrjetin shpërndarës (formulari i aplikimit).
2. Fotokopje e vërtetimit të identitetit (kartë identiteti).
3. Certifikatë regjistrimi në QKB (për subjektet jofamiljare).
4. Genplan i vendosjes së objektit.
5. Hartë që të tregojë vendndodhjen e objektit në terren në një shkallë të përshtatshme.
6. Profilin gjatësor të linjës elektrike dhe të gjitha detajet e tjera teknike që lidhen me të.
7. Projektin e plotë të njëjës se si do lidhet objekti i ri në rrjetin e shpërndarjes.
8. Kopje të licencës së inxhinierit elektrik që ka kryer projektimin.
9. Kopje e kontratës (kartelës) së mëparshme që aplikanti mund të ketë pasur.
10. Kontrata e koncesionit për ndërtimin e burimit gjenerues.

11. Llojin e burimit gjenerues dhe parametrat nominalë të tij përfshirë edhe X”(d).

12. Fuqia maksimale e gjeneruar aktive dhe reaktive.

13. Skema principiale e brendshme e burimit gjenerues me të gjitha detajet teknike.

14. Tipi i generatorit sinkron dhe parametrat e tij.

15. Parametrat kryesorë të transformatorit të fuqisë.

3.6 Projektimi i kabinës së transformimit dhe mënyrës së lidhjes.

a) Për pikën e lidhjes së miratuar, aplikanti do të kryejë projektin ndërtimor dhe atë elektrik për kabinën e transformimit (në qoftë se është parashikuar në ofertën e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes) dhe mënyrën e lidhjes së saj me rrjetin e shpërndarjes. Projekti elektrik duhet të realizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

b) Punimet për realizimin e lidhjes së re në ambientet në pronësi të OSSH-së, do të kryhen nga vetë OSSH-ja me pajisjet e përcaktuara nga Operatori i Shpërndarjes, me shpenzimet e aplikantit. Të gjitha punimet e tjera për realizimin e lidhjes së re duhet të bëhen nga vetë aplikanti, sipas ligjeve në fuqi, duke respektuar në këtë mënyrë të gjitha standardet e cilësisë së materialeve dhe karakteristikat teknike sipas normave. Kjo mënyrë do të eliminojë të gjitha të metat e vërejtura gjatë kohës në rrjetin shpërndarës elektrik për menaxhimin aktual apo perspektiv të tij.

c) Projekti do të përmbajë të gjitha kërkesat sipas specifikimeve të mëposhtme:

1. Planimetria dhe vendndodhja e kabinës së transformimit si pjesë përbërëse e projektit ndërtimor në tërësi.

2. Projektimi ndërtimor i detajuar i pikës së transformimit (përfshirë të gjitha prerjet tërthore të godinës së kabinës).

3. Plani i vendosjes i të gjitha pajisjeve brenda pikës së transformimit.

4. Planimetria e vendosjes së kablllove elektrike brenda dhe jashtë kabinës, si edhe prerja tërthore e kanaleve të kablllove.

5. Skema elektrike principiale e kabinës elektrike, duke pasqyruar të gjithë parametrat nominalë të pajisjeve elektrike, si edhe të gjitha detajet e tjera që lidhen me realizimin në tërësi të saj.

temi i tokëzimit të kabinës dhe të gjitha detajet që lidhen me realizimin e tij, brenda dhe jashtë kabinës elektrike

7. Projektimi i linjave ajrore/linjave kablllore të fuqisë (TM -TU) dhe profili i linjës në shkallën 1:1000.

d) Projektimi dhe përzgjedhja e pajisjeve do të bëhet në përputhje me tipin dhe specifikimet teknike të bëra të njohura paraprakisht nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes pas pranimit të ofertës nga ana e aplikantit.

e) Projektimi i kabinave do të bëhet sipas tipave të mëposhtëm:

1. Kabina TIP 1: murature për furnizim të godinave të banimit dhe shërbimit.(një ambient)

Ky tip kabine do të projektohet që të ndërtohet në katin përdhe me dyer të aksesueshme nga jashtë godinës, në afërsi të rrugës. Kjo kabinë do të ketë një ambient, në të cilin do të vendosen të gjitha pajisjet e kabinës.

2. Kabina TIP 2: Kabina murature për furnizim me energji elektrike të objekteve industriale apo komerciale (me dy ambiente).

Ky tip kabine do të vendoset në kufirin e pronësisë të aplikantit me dyer të aksesueshme nga jashtë dhe

në afërsi të rrugës me dy ambiente në dispozicion të aseteve të OSSH-së. Në njërin ambient do të vendoset transformatori i fuqisë dhe në ambientin tjetër do të vendosen pajisjet komutuese së bashku me panelin e matjes. Në ambientin e matësit të energjisë do të vendosen dy dyer, ku njëra derë do të jetë e aksesueshme nga jashtë dhe e menaxhuar nga OSSH-ja dhe dera tjetër do të jetë e aksesueshme nga brenda dhe e menaxhuar nga aplikanti.

3. Kabina TIP 3: murature për furnizim me energji elektrike të objekteve industriale apo komerciale (me tre ambiente)

Ky tip kabine do të vendoset në kufirin e pronësisë të aplikantit me dyer të aksesueshme nga jashtë dhe në afërsi të rrugës.

Kjo kabinë do të ketë dy ambiente në dispozicion të aseteve të OSSH-së dhe një ambient në dispozicion të aseteve të aplikantit. Në njërin ambient do të vendosen pajisjet komutuese, kurse në ambientin tjetër do të vendoset matësi i energjisë. Në ambientin e pajisjeve komutuese do të ketë një derë të aksesueshme nga jashtë e menaxhuar nga OSSH-ja. Në ambientin e matësit të energjisë do të vendosen dy dyer, ku njëra derë do të jetë e aksesueshme nga jashtë dhe e menaxhuar nga OSSH dhe dera tjetër do të jetë e aksesueshme nga brenda dhe e menaxhuar nga aplikanti. Ambienti i tretë në të cilin vendosen pajisjet e transformimit dhe të komutimit të aplikantit do të jetë me derë nga brenda dhe e aksesueshme vetëm nga aplikanti.

4. Kabina TIP 4: Shtyllore për furnizim të objekteve të ndryshme (grup banesash, komerciale, industriale etj.)

Ky tip kabine do të përdoret për fuqi të transformatorit deri në 250 kva dhe do të vendoset jashtë konturit të sipërfaqes së rrethimit në një distancë jo më larg se 3 m nga kufiri i pronësisë dhe me linjë furnizimi në TM, e cila kalon në territore publike dhe është lehtësisht e kontrollueshme.

3.7 Vlefshmëria e dokumentacionit të paraqitur

a) Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara dhe duhet të arkivohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.

b) Nëse nga vlerësimi paraprak i të dhënave të mësipërme, dokumentacioni i paraqitur konsiderohet i pamjaftueshëm, atëherë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka të drejtë të kërkojë aplikuesit të dhëna shtesë.

PJESA IV TARIFAT PËR LIDHJET E REJA

4.1 Parimet e tarifave

a) Tarifat për lidhjen me rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike janë përcaktuar në përputhje me objektivat e mëposhtme:

1. mosdiskriminim;
2. transparencë që lidhet me përdorimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe pjesëve integrale të tij;
3. zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes, në mënyrë që të sigurohet ruajtja e nivelit të cilësisë së furnizimit me energji elektrike.

b) Tarifat për lidhjet e reja janë të njëjta për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

c) Parimi kryesor për detyrimin për realizimin e lidhjes së re është: ai person fizik apo juridik që kërkon ndryshime në rrjetin e shpërndarjes, do të mbulojë të gjitha shpenzimet që lidhen me ndryshimin e rrjetit të shpërndarjes për të realizuar lidhjen e re.

4.2 Punimet/shërbimet që do të paguhen nga aplikanti

1. Aplikanti do të paguajë kostot që lidhen me shërbimet që do të kryhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes dhe që përfshihen në tarifë, si më poshtë:

- Pranimi dhe procesimi i aplikimit
- Planifikimi i zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për të mundësuar lidhjen e objektit të ri (studimi i fizibilitetit);
- Përcaktimi i pikës së lidhjes në Sistemin e Shpërndarjes;
- Kontrollin dhe miratimin e projektimit të paraqitur nga aplikanti;
- Furnizimin dhe instalimin e pajisjeve të përfshira në lidhjen e re, e cila do të realizohet nga subjekti i autorizuar sipas legjislacionit në fuqi, kolaudimin e tyre si edhe testimin e të gjitha pajisjeve të përfshira në lidhjen e re.

- Mbikëqyrja, monitorimi dhe kolaudimi i punimeve ndërtimore dhe instalimeve
- Instalimi i aparateve matëse të energjisë elektrike
- 50ml kabëll (koaksial ose fuqie sipas rasteve) për instalimin e matësit në klientët e pajisur me matës energjie me boks individual etj.

- Lidhja me rrjetin e shpërndarjes të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

- Vulosjen e bokseve individuale, vulosjen e transformatorëve matës të rrymës dhe tensionit.

2. Punimet/ Shërbimet që do të kryhen dhe përballohen nga aplikanti, janë:

- Projektimi për realizimin e lidhjes së re;

- Kryerja e të gjithë punimeve me karakter ndërtimor dhe elektrik (kabina, kanalet e kabllave, pajisjet komutuese, pajisjet transformuese etj.);

- Koston e pjesës së kabllit më shumë se 50ml, vlera e të cilit do të përcaktohet referuar çmimit mesatar të këtij kabulli në librat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. (klientët e pajisur me matës energjie me boks individual);

- Hapja e kanaleve të kabllave për realizimin e njave bashkuese me rrjetin ekzistues shpërndarës, materialet elektrike që realizojnë lidhjen me rrjetin ekzistues (terminale, mufta etj.), si dhe rehabilitimin (e përkohshëm dhe të përhershëm) të terrenit, duke përfshirë edhe sistemet rrugore;

- Testimi i lidhjes së realizuar;

- Lejet e duhura për ciklin e punës.

4.3 Mënyra e pagesës

a) Aplikanti duhet të kryejë një pagesë për tarifën e lidhjes së re, e cila mbulon shpenzimet e përcaktuara si më sipër.

b) Aplikanti do të mbulojë vetë shpenzimet e të gjitha punimeve dhe pajisjeve shtesë që janë të nevojshme për të realizuar lidhjen e re.

c) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të zbatojë praktikën e pagesës së plotë në avancë për të gjitha lidhjet e reja apo modifikimin e lidhjeve ekzistuese.

d) Në fund të kryerjes së punimeve, në rast se OSSH-ja do të jetë operatori i licencuar, i përzgjedhur nga aplikanti, për realizimin e lidhjes së re ose modifikimin e asaj ekzistuese, ajo do të përgatisë një faturë të detajuar të kostove, sasive dhe çmimeve të punimeve dhe materialeve të përdorura faktikisht për realizimin e lidhjes së re ose modifikimin e një lidhjeje ekzistuese, tek e cila në asnjë rast çmimet e përdorura nuk mundet të jenë më të lartë se vlera në treg e të njëjtut mall në momentin e realizimit të punimeve të lidhjes. Në rast diferencash mes preventivit të punimeve dhe kostove reale, palët sipas rastit do të paguajnë diferencat ose rimbursojnë ato palës tjetër.

e) Tarifa e T3 për fuqinë e kërkuar e cila paguhet nga aplikanti, nuk mund të jetë më e lartë se 300% e të ardhurave për frymë. Mbulimi i pjesës tjetër të tarifës që kalon shumën e përcaktuar më sipër, do të jetë objekt i rregullimit nga ERE.

4.4 Struktura e tarifave të lidhjes së re

a) Tarifat për një lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese (tarifat e lidhjes) do të llogariten duke marrë parasysh parimet e përcaktuara në këtë rregullore.

b) Tarifat e lidhjes do të varen nga kërkesat e aplikantit, disponibiliteti i rrjetit të shpërndarjes te pika e lidhjes, fuqia rezervë (nëse ka) te pika e lidhjes dhe karakteristika të tjera që lidhen me realizimin e saj, duke përfshirë fuqinë e kërkuar dhe nivelin e tensionit

c) Tarifat e lidhjes përbëhen nga tarifat e mëposhtme: T1, T2, T3, dhe T4

T1 – Tarifa e studimit dhe vlerësimit e miratimit të projektimit;

T2 – Tarifa e distancës;

T3 – Tarifa e fuqisë (lekë / kw fuqi të kërkuar);

T4 – Tarifa e shërbimeve për realizimin e lidhjes së re dhe matjes.

4.5 Kushtet e tjera për lidhje në rrjetin shpërndarës

a) Rrjeti i tensionit të ulët 0,4 kV

Fuqia minimale e instaluar për të realizuar lidhjen e energjisë elektrike në tension të ulët 0,4 kV do të jetë deri 5 kW për rrjetin 1-fazor dhe mbi 5 kW për rrjetin 3-fazor.

b) Rrjeti i tensionit 6, 10 kV

Rrjeti me tension 6 dhe 10 kV është në proces kalimi dhe transferimi në rrjetin me shkallë tensioni 20 kV. Në këtë fazë kalimtare, mënyra e realizimit të lidhjeve të reja në rrjetin e tensionit të mesëm 6, 10 kV,

kur parashikohet ndërtimi i kabinës elektrike, do të realizohet me thikë-siguresë të TM-së. Aplikanti do të jetë vetë përgjegjës për ndryshimin e pajisjeve dhe kryerjen e punimeve nëse në të ardhmen ky rrjet shpërndarës pranë objektit që është lidhur do të zëvendësohet me rrjetin 20 kV.

c) Rrjeti i tensionit 20 kV

Lidhja e kabinave elektrike në rrjetin shpërndarës me tension 20 kV do realizohet nëpërmjet çelave (paneleve) të TM-së sipas strukturës: çelë hyrje - çelë dalje dhe çelë transformatori.

d) Kabinat shtyllore 6, 10, 20 kV

Kabinat shtyllore do të përdoren kryesisht në zonat rurale por ato mund të ndërtohen edhe në zona urbane, në varësi të analizës dhe vendimit të vetë Operatorit të Sistemit të shpërndarjes.

mënyra e realizimit të tyre do të jetë sipas skemës thikë-Siguresë-Shkarkues dhe fuqia e transformatorit të fuqisë do të jetë 50-250 kVA.

e) Rrjeti i tensionit 35 kV

Pranimi dhe mënyra e realizimit të lidhjeve të reja në rrjetin e tensionit 35 kV do të bëhen në përputhje me strategjinë e zhvillimit dhe rregullat e brendshme të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes. Mënyra e realizimit të tyre do të jetë sipas skemës thikë-siguresë-shkarkues dhe fuqia minimale e transformatorit të fuqisë për të pranuar vlerësimin e aplikimeve në këtë rrjet tensioni do të jetë 800 kVA.

f) Fuqizimi i kabinave të transformimit 6, 10, 20 kV në pronësi të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes kryen analizën dhe vlerësimin e njësive të transformimit që ndodhen pranë vend ndodhjes së objektit të ri që kërkon lidhje të re apo shtesë fuqie. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të vlerësojë çdo rast dhe në varësi të gjendjes së rrjetit, gjendjes së kabinës ekzistuese, mundësive reale për transformatorë fuqie rezervë; perspektivës së zhvillimit në atë zonë; ai (OSSH) mund të vendosë të bëjë vetë fuqizimin e kabinës ekzistuese dhe aplikanti të lidhet në tensionin e ulët duke paguar tarifat respektive.

4.6 Tarifat për lidhje në tension të ulët

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të ulët 0.4 kV

a) Konsumatorë familjarë

T1 = 0 lekë

T2 = sipas tabelës së distancave

T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

b) Konsumatorët jofamiljarë

T1 = 5000 lekë

T2 = sipas tabelës së distancave

T3 = 2.500 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

4.7 Tarifat për lidhje në tension të mesëm

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 6, 10 dhe 20 kV (aplikanti do të ndërtojë kabinë elektrike)

T1 = 14,000 lekë

T2 = sipas tabelës së distancave

T3 = 1.700 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

4.8 Tarifat për lidhje në tension të mesëm 35 kV

Kjo tarifë aplikohet për rastet kur aplikantit i miratohet lidhja në tension të mesëm 35 kV

T1 = 14,000 lekë

T2 = sipas tabelës së distancave

T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë së kërkuar)

T4 = 5250 leke për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

4.9 Tarifat për shtesë fuqie, modifikim lidhje ose transferim

a) Konsumatorë familjarë

T1= 0 lekë

T2 = sipas tabelës së distancave

T3 = 2,000 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

b) Konsumatorët jofamiljarë në tension të ulët

T1 = 0 lekë

T2; = sipas tabelës së distancave

T3 = 2.500 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë se kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

c) Konsumatorët jofamiljarë në tension të mesëm

T1 = 0 lekë

T2; = 14408 lekë për çdo 100 ml linjë

T3 = 1700 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

d) Konsumatorët jofamiljarë në tension 35 kV

T1 = 0 lekë

T2; = sipas tabelës së distancave

T3 = 1700 lekë/kW (kundrejt fuqisë shtesë të kërkuar)

T4 = 5250 lekë për matës monofazë dhe 5462 lekë për matës 3-fazor

4.10 Tarifat për lidhje në n/stacione.

Lidhja e re në zbarat e rrjetit shpërndarës të n/stacioneve mund të kryhet duke vlerësuar paraprakisht gjendjen ekzistuese të n/stacionit dhe mundësinë e lidhjes në te.

a) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes disponon çelë në impiantin shpërndarës atëherë aplikanti do të detyrohet të përballojë jo vetëm shpenzimet për ndryshimin e pajisjeve (transformator rryme, kokë kablo etj.), por edhe këto tarifa shtesë:

Tarifa e përdorimit të çelës ekzistuese 150'000 lekë

Tarifa modifikim lidhjeje 50'000 lekë

b) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk disponon çelë në impiantin shpërndarës atëherë aplikanti do të sigurojë dhe instalojë vetë çelën në objekt dhe detyrohet të paguajë:

Tarifa modifikim lidhjeje 50'000 lekë

c) Nëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të instalojë vetë një çelë në objekt për të realizuar lidhjen e kërkuar atëherë aplikanti do të detyrohet të paguajë:

Tarifa e përdorimit të çelës së re 1'000'000 lekë

Tarifë modifikim lidhjeje 50'000 lekë

d) Për të gjitha rastet e mësipërme matja dhe faturimi i energjisë elektrike do të bëhet nëpërmjet një paneli matjeje të vendosur në n/stacion sipas kushteve të përcaktuara në Kodin e Matjes. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës për sigurimin dhe instalimin e sistemit matës respektiv.

4.11 Tarifa për rastet e lidhjes nga disa burime të energjisë elektrike

Në përputhje me pikën 1.14, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të aplikojë një tarifë shtesë për rastet kur kërkohet dhe miratohet realizimi i lidhjes së re nga dy burime energjie të pavarura.

Për këto raste, përdoruesi ose aplikanti do të paguajë tarifën përkatëse për secilën lidhje sipas kësaj rregulloreje. Procedura dhe kushtet do të jenë të njëjta sikurse në rastin kur lidhja do të realizohej nga një burim i vetëm furnizimi.

4.12 Tarifa për lidhjen e burimeve të gjenerimit të energjisë elektrike

Për rastin kur në sistemin e shpërndarjes do të lidhen burime të gjenerimit të energjisë elektrike, tarifa e lidhjes do të përbëhet vetëm nga këto komponentë:

T1 = 10 000 lekë

T2 = 100 000 lekë

T3 = 0

T4 = Tarifa për kolaudim fillestar të matësit të energjisë elektrike

Në rast se lidhja e burimeve të energjisë do të bëhet në zbarat e rrjetit shpërndarës të n/stacioneve në pronësi të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes atëherë do të aplikohen edhe tarifat shtesë sikurse janë përcaktuar në pikën 4.11.

4.13 Kontrolli i kërkesës maksimale për fuqi

i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë kërkesën maksimale për furnizimin me energji elektrike nga çdo klient i lidhur në tension të ulët duke përdorur automat ngarkese.

ii) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë kërkesën maksimale nga çdo klient të lidhur në tension të mesëm duke përzgjedhur koeficientin e përshtatshëm të transformimit të transformatorit të

rrymës.

iii) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të kontrollojë nivelet e tensionit maksimal dhe minimal si dhe stakimin e gjeneruesit nga mbrojtja e tensionit maksimal.

4.14 Sistemi i matjes së energjisë elektrike

i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës për të siguruar dhe instaluar sistemin e matjes në TU ,TM (boks individual me matës 1-fazor dhe 3-fazor, panel matje TU ,T.M. të kompletuar me matës dhe transformatorë rryme, boks kolektiv të kompletuar me matës, dhe transformatorët e rrymës).

ii) Për klientët individualë me fuqi të instaluar ≥ 200 kVA sistemi I matjes do të realizohet nëpërmjet instalimit të çelës së matjes në TM për nivele të tensionit 6 dhe 10 kV.

iii) Për klientët individualë me fuqi të instaluar ≥ 400 kVA sistemi I matjes do të realizohet nëpërmjet instalimit të çelës së matjes në TM për të nivele të tensionit 20 dhe 35 kV.

iv) Në rastin e burimeve të reja të energjisë, kërkesat për të gjitha elementet e sistemit të matjes duhet të plotësojnë kriteret teknike të blerësit (OSSH). Aplikanti është i detyruar të bashkëpunojë me blerësin në procesin e zgjedhjes dhe instalimit të sistemit të matjes në përputhje me specifikat teknike të blerësit. Sistemi i matjes i instaluar pa miratimin e blerësit OSSH nuk do të konsiderohet i rregullt dhe nuk do të vulloset prej tij. Paraqitja skematike për të gjitha rastet do të realizohet sipas katalogut të matjes (aneksi 2)

4.15 MIRËMBAJTJA

Lidhjet operohen prej operatorëve të rrjetit, të cilët kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e tyre. Kostoja, për kontrollin dhe mirëmbajtjet parashikuar në Rregulloren e Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik, paguhet prej përdoruesit, sipas marrëveshjes së dakordësuar mes palëve.

PJESA V PRONËSIA MBI LIDHJEN E RE

5.1 Kufijtë e pronësisë

i) Linjat e lidhjes të tensionit të ulët, si asete të lidhjes do të jenë gjithmonë pronë e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

ii) Për sa u përket përdoruesve ose aplikantëve që kërkojnë pikë lidhjeje në tension të mesëm, kufijtë e pronësisë do të përcaktohen në çdo rast nga marrëveshje të veçanta ndërmjet palëve.

iii) Pronësia e aseteve të lidhjes se re, që i shtohen rrjetit ekzistues është e përdoruesit, deri në amortizim të plotë të aseteve apo në përfundim të autorizimit të dhënë, bazuar në marrëveshjen e lidhjes, nënshkruar ndërmjet palëve. Pas amortizimit të plotë të aseteve të lidhjes, pronësia e tyre kalon tek operatori i rrjetit. Lidhjet operohen prej operatorëve të rrjetit, të cilët kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e tyre. Kostoja për mirëmbajtjet paguhet prej përdoruesit, sipas parashikimeve të bëra në pikën 4.15 të kësaj rregullore.

5.2 Të drejtat e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme

i) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të blejë ose të ketë të drejtën e uzufuktit pa shpërblim mbi pasurinë e paluajtshme me destinacion kabine elektrike, sipas parashikimeve të bëra në legjislacionin në fuqi.

ii) Uzufukti do të krijohet me marrëveshje noteriale midis palëve, do të regjistrohet në regjistrat e pasurive të paluajtshme dhe do të realizohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.

iii) Ndryshimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme nuk do të cenojë të drejtën e uzufuktit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes sh.a.

PJESA VI DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

6.1 Asetet e paluajtshme të përfituara “pa shpërblim” nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes sipas kësaj rregullore nuk do të përfshihen në bazën e rregulluar të aseteve, për efekt të llogaritjes së tarifave .

6.2 Kjo rregullore është objekt rishikimi, me vendim të Bordit të ERE-s, sipas Rregullores së Organizimit Funksionimit dhe Procedurave të ERE-s.

6.3 Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

No. Prot

Tiranë, më[]

MARRËVESHJE E LIDHJES SË RE

midis Palëve:

AKT - MARRËVESHJE

Kjo marrëveshje lidhet më datë:[]
ndërmjet:

1. Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, (këtu e më poshtë referuar me termin “OSHEE” sh.a); përfaqësuar nga Z. _____

2. _____ (këtu e më poshtë referuar me termin _____), përfaqësuar nga z.

ku:

Klienti ka aplikuar në OSHEE sh.a dhe OSHEE sh.a ka rënë dakord për lidhjen e objektit me Sistemin e Shpërndarjes në Pikën e Lidhjes, që është pjesë e afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshje.

Është rënë dakord si më poshtë:

1. Objekti i Akt-Marrëveshjes

Kjo Akt - Marrëveshje ka për objekt, furnizimin me energji elektrike të objektit [] me adresë [], me kërkesë të vet klientit Z. [] e cila merr përsipër ndërtimin e kabines elektrike me transformator [] kVA, [] kV, dhe seksion [..... mm²] si edhe linjës [ajrore/kabllore] me tension [] kV, që do të shërbejnë për furnizimin me energji elektrike të objektit për sa më lart sipas propozimit datë: [], Nr.Prot: []

2. Baza ligjore e Akt-Marrëveshjes

- Pjesa e Pestë, seksioni 1, nenet 27, 28, 29 e vijues të ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike “.

- Vendimi nr.166, datë 10.10.2016 të Bordit të ERE “Për miratimin e Rregullores së Lidhjeve të Reja në Sistemin e Shpërndarjes”

-VKM nr.704 datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori. Projektim , Mbikqyrje , Kolaudim”

3. Kushtet e aplikueshme

Kjo marrëveshje (përfshirë të gjitha anekset) përcakton Kushtet e Përgjithshme të OSHEE sh.a për Lidhjen e Klientëve me Sistemin e Shpërndarjes së energjisë elektrike.

4. Marrëveshja për lidhjen

4.1 Për çdo kërkesë për lidhje të re , paraqitur nga Kërkuesi, paraprakisht do të kryhet studimi i fizibilitetit të objektit nga OSHEE, i cili përfshin studimin e domosdoshmërisë së ndërtimit të kabinës së transformacionit si dhe efektet e saj në rrjetin e shpërndarjes sipas pikës 1.7 dhe aneksit 1 të Rregullores së Lidhjeve të Reja si dhe përcakton drejtimin kryesor mbi të cilat do të hartohet projekti i zbatimit.

Tarifa fikse prej 14000 lekësh, për studimin e fizibilitetit, e përlllogaritur sipas VKM Nr. 704 , datë 29.10.2014 ,do të paguhet nga Kërkuesi përpara miratimit të Lidhjes së Re, pavarësisht nëse miratohet ose jo.

4.2 Në varësi të afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, OSHEE sh.a bie dakord të lidhë objektin me Sistemin e Shpërndarjes në Piken e Lidhjes dhe pajisjet e lidhjes që do të furnizohen me energji nga data e lidhjes së objektit me afat kohor të papërcaktuar.

4.3 Përpara fillimit të punimeve për realizimin e lidhjes së re, klienti duhet të paguajë çdo tarifë të përcaktuar në lidhje me ekzekutimin e kësaj marrëveshjeje.

5. Dokumentacioni i lidhjes së re ne TM

Klienti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm :

1. Kërkesë për furnizimin me energji elektrike
2. Vërtetimi i identitetit (Fotokopje karte identiteti ose pasaporte)
3. Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumentave të regjistrimit të pronësisë si : Akt shitje, akt dhurimi, akt ndarje prone të patundshme. kontratë qiraje, dokumentacioni përkates për objektet që janë në proces legalizimi.

4. Fotokopje e Certifikates së regjistrimit (për subjektet jofamiljare)

5. Projekti elektrik i objektit i miratuar paraprakisht në ISHTI (përfshihen rastet për fuqi të instaluar nën 20 kE) i cili përmban vetëm objektin për të cilin po aplikohet për lidhje të re

6. Planvendosja e të gjitha paisjeve në objekt

7. Licensa e inxhinierit elektrik i cili ka bërë projektin elektrik të objektit
8. Genplani i vendodhjes së objektit shkalla 1:1000 (dy kopje)
9. Deklarate instalimi dhe protokoll tokëzimi lëshuar nga inxhinier elektrik i paisur me licensë.
10. Raporti i detajuar inxhinierik në lidhje me projektin dhe përlogaritjen e të dhënave të kryer nga inxhinier elektrik i paisur me licensë.

11. Leja e ndërtimit të objektit, ku të jetë identifikuar ambienti që do të përdoret si kabinë transformacioni

12. Grafiku i ngarkesës elektrike

13. Relacion analitik për vlersimin e $\cos \varnothing$

6. *Tarifat*

6.1 Klienti duhet t'i paguajë OSHEE sh.a të gjitha tarifat e përcaktuara sipas Rregullores së Lidhjeve të Reja dhe kësaj marrëveshje

6.2 Të gjitha shumatat e paguara nga Klienti në OSHEE sh.a, sipas kësaj marrëveshje, do të kryhen të plota dhe pa asnjë zbritje dhe pa shtyrje afati.

7. *Përfaqësimet*

Të dyja palët përfaqësojnë dhe garantojnë njëra-tjetrën vazhdimisht gjatë kohëzgjatjes së Akt - Marrëveshjes se ato kanë fuqi dhe autoritet të plotë për të lidhur dhe zbatuar këtë marrëveshje. Zbatimi i kësaj marrëveshjeje nuk do të bjerë ndesh, nuk do të shkel ose nuk do të dëmtojë asnjë kontratë, marrëveshje, gjykim, statut, urdhëresë ose rregullore që mund të jenë detyruese për njërën nga Palët.

8. *Ndryshimet*

8.1 Asnjë ndryshim i kësaj marrëveshjeje nuk do të jetë efektiv nëse nuk bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga të dyja palët.

8.2 Secila palë mund të lajmërojë në çdo kohë Palën tjetër për të propozuar se kjo Marrëveshje duhet të ndryshohet.

8.3 Nëse ndryshimi i propozuar sipas kësaj dispozite nuk pranohet nga palët brenda (1) një muaji nga data e propozimit, secila Palë mund t'ia dërgojë ERE-s çështjen për zgjidhje. Palët do të jenë të detyruara të pranojnë vendimin e ERE-s dhe ta vënë në zbatim. Dhe, nëse është e mundur, ato mund të lidhin një marrëveshje plotësuese që mund t'i bashkëngjitet kësaj Marrëveshje.

9. *E drejta e shfrytëzimit*

Klienti do të lejojë punonjësit, nën-kontraktorët, agjentët, ose konsulentët e OSHEE sh.a të hyjnë në ato pjesë të ambienteve të Klientit me qëllim që të kryejnë punime për lidhje ose për modifikime apo për të operuar, lexuar matësat, inspektuar, testuar pajisjet e matjes, punuar me pajisjet e OSHEE sh.a ose të objektit, për të shkëputur Pikën e Lidhjes ose për t'i mundësuar OSHEE sh.a të përmbushë detyrimet e veta sipas kushteve dhe afateve të kësaj Marrëveshjeje. OSHEE sh.a do t'i jepet akses i sigurt dhe i papenguar.

Të gjitha të drejtat për akses që i jepen OSHEE sh.a për shfrytëzimin e pajisjeve dhe linjës së furnizimit sipas kësaj marrëveshjeje do të përfshijnë: të drejtën e kalimit të automjeteve, të drejtën e ngritjes së impianteve, të drejtën e përdorimit të pajisjeve dhe linjës sipas nevojave. Këto të drejta janë të nevojshme për të kryer funksionet në bazë të të cilave është dhënë e drejta e aksesit. Të gjitha të drejtat do të ushtrohen pa asnjë tarifë. Punonjësit e OSHEE sh.a do të përpiqen maksimalisht për të bashkëpunuar me klientin gjatë kohës që punojnë në ambientet e klientit.

10. *Punimet për lidhjen*

10.1 Punimet për realizimin e lidhjes së re në ambientet në pronësi të OSHEE sh.a, do të kryhen nga vetë OSHEE sh.a me pajisjet e përcaktuar nga OSHEE, me shpenzimet e aplikantit. Të gjitha punimet e tjera për realizimin e lidhjes së re, duhet të bëhen nga vetë Aplikanti me shpenzimet e tij, duke respektuar në këtë mënyrë të gjitha standardet e cilësisë së materialeve, karakteristikat teknike sipas normave.

10.2 Klienti do të kryejë punimet për lidhjen e tij në përputhje me letrën e "Propozimit për Lidhjen e re" dhe do të marrë ato miratime që janë të nevojshme për këtë qëllim, me shpenzimet e veta (leje ndërtimi, punimesh, miratime të ndryshme, etj).

10.3 Verifikimet e rregullave të kryerjes së punimeve dhe instalimeve do të supervizohen nga OSHEE sh.a në bazë të projekteve dhe preventivave përkatës të cilat i vihen në dispozicion kësaj të fundit nga Klienti. Tarifa për kryerjen e shërbimit të supervizimit, e përlogaritur sipas VKM Nr. 704, datë 29.10.2014, do të paguhet nga Klienti pas miratimit të Lidhjes së Re.

10.4 Klienti do të njoftojë paraprakisht OSHEE sh.a për perfundimin e punimeve dhe fillimin e procesit të kolaudimit të objektit dhe instalimeve elektrike nga kjo Shoqëri.

Tarifa për kryerjen e shërbimit të kolaudimit, e përlogaritur sipas VKM Nr. 704, datë 29.10.2014, do të paguhet nga Klienti pas miratimit të Lidhjes së Re.

10.5 Klienti nuk do të lidhet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nëse objekti dhe instalimet elektrike nuk kolaudohen nga OSHEE sh.a, për arsye të mospërputhshmërisë së punimeve me projektin teknik të paraqitur nga Klienti.

10.6 Klienti është i detyruar të furnizojë pjesë rezerve (komutuese) që do të shërbejnë për mirëmbajtjen e kabinës

11. Kufizimi i kërkesës për energji elektrike

11.1 Klienti nuk do të furnizohet me energji nëpërmjet Pikës së Lidhjes në rast se tejkaloheft fuqia maksimale e kërkuar, siç është rënë dakord në Ofertën e Lidhjes së re.

11.2 Në se fuqia maksimale e kërkuar tejkaloheft atëherë Klienti duhet të aplikojë për shtesë fuqie sipas regullave dhe tarifave në fuqi.

11.3 Në rastet kur kontrata është ekzistuese dhe Klienti kërkon shtesë fuqie atëherë ai i drejtohet Furnizuesit të tij për të mundësuar këtë proces. Furnizuesi nga ana e tij i drejton këtë kërkesë Shpërndarjes për kryerjen e të gjithë procedurave të përshkruara më sipër.

11.4 Klienti nuk ka të drejtë të shfrytëzojë pajisjet e kabinës elektrike dhe linjen e tensionit të mesëm për qëllime të tjera jashtë kesaj marrëveshje.

12. *Faktori i fuqisë dhe simetrizimi i fazës*

Klienti do të ndërmarrë të gjitha masat që të ruhet faktori i fuqisë së ngarkesës së plotë në Pikën e Lidhjes për energjinë e importuar në vlerën 0,90.

13. *Pajisjet e matjes*

13.1 OSHEE sh.a do të instalojë dhe mirëmbajë Pajisjet e Matjes në çdo Pikë të Lidhjes në përputhje me Kodin e Matjes. Verifikimi dhe kolaudimi i pajisjeve të matjes, do të bëhet bazuar në parashikimet e nenit 77 të ligjit Nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”

13.2 Klienti nuk do të ndërhyjë apo lejojë ndonjë interferencë tek Pajisjet e Matjes dhe do të dëmshpërblejë OSHEE sh.a në rast të ndonjë ndërhyrjeje.

13.3 Në rast se njëra nga Palët ka motive për të besuar se Paisjet e Matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar atëherë ajo njofton menjëherë Palën tjetër. Në këtë mënyrë, Paisjet Matëse do të kontrollohen nga Laborator i çertifikuar i pavarur. Nëse gjatë testimit të Paisjeve të Matjes:

a) Rezulton që Pajisjet e Matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar, ato do të ri-kolaudohen ose zëvendësohen dhe shpenzimet e këtij testi si edhe të ri-kolaudimit ose zëvendësimi do të mbulohen nga OSHEE sh.a;

b) Rezulton që Pajisjet e Matjes operojnë brenda klasit të gabimit të lejuar, shpenzimet e këtij ekzaminimi dhe testimi do të paguhën nga Klienti nëse ai (klienti) i ka kërkuar OSHEE sh.a të kryejë teste të tilla për Pajisjet e Matjes.

13.4 Në rast se gjatë kontrollit të ushtruar nga subjekti i autorizuar për verifikimin e matësve, rezulton që pajisjet e matjes operojnë jashtë klasit të gabimit të lejuar, palet do t'i referohen përcaktimeve të bera në Kodin e Matjes për rregullimin e pasaktësive në matje.

14. *Perspektiva e zhvillimit të rrjetit shpërndarës*

OSHEE sh.a do të zhvillojë vazhdimisht rrjetin e shpërndarjes dhe zgjidhja afatgjate parashikon zëvendësimin e rrjeteve 6; 10 dhe 35 kV me rrjet me tension 20 kV. Nëse asetet e lidhjes i përkasin një niveli tjetër tensioni (6; 10 ose 35kV) dhe zhvillimi i ardhshëm kërkon zëvendësimin e tyre me një rrjet 20kV, atëherë, këto pajisje si dhe punimet e instalimit do të kryhen nga OSHEE sh.a duke njoftuar paraprakisht Klientin.

Klienti do të mbajë përgjegjësinë dhe detyrimin për të gjitha shpenzimet që do të kryhen nga OSHEE sh.a për zëvendësimin e paisjeve me qëllim që ato të përshtaten me nivelin e ri të tensionit.

15. *Transferimi i pronësisë së pajisjeve të kabinës*

Pronësia e aseteve të lidhjes se re, që i shtohen rrjetit ekzistues është e përdoruesit, deri në amortizim të plotë të aseteve apo në përfundim të autorizimit të dhënë, bazuar në marrëveshjen e lidhjes, nënshkruar ndërmjet palëve. Pas amortizimit të plotë të aseteve të lidhjes, pronësia e tyre kalon tek operatori i rrjetit.

Me mbarimin e Afatit të amortizimit, Klienti është i detyruar të njoftojë OSHEE sh.a për fillimin e procedurave të kalimit në pronësi të këtij të fundit të aseteve.

16. Trajtimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme.

a) Operatori i Sistemit të Shpërndarjes mund të blejë ose të ketë të drejtën e uzufuktit pa shpërblim mbi

pasurinë e paluajtshme me destinacion kabinë elektrike, sipas parashikimeve të bëra në legjislacionin në fuqi.

b) Uzufukti do të krijohet me marrëveshje noteriale midis palëve, do të regjistrohet në regjistrat e pasurive të paluajtshme dhe do të realizohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.

c) Ndryshimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme nuk do të çenojë të drejtën e uzufuktit të Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Sh.a.

d) Në çdo kohë, nëse OSHEE sh.a dhe Pronari i aseteve (Klienti) bien dakord që ky i fundit të dhurojë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme tek OSHEE sh.a atëherë do të realizohen kontratat përkatëse të dhurimit në bazë të Kodit Civil.

17. Shfrytëzimi dhe Mirëmbajtja e Lidhjes

Lidhjet, përfshirë lidhjen në TM/TU dhe kabinat e transformacionit, operohen dhe mirëmbahen nga OSHEE sh.a. Kostoja për kontrollin dhe mirëmbajtjen, paguhet prej Klientit.

Kontrolli dhe Mirëmbajtja do të kryhet në zbatim të Rregullores së Shfrytëzimit dhe Sigurimit Teknik në të cilën parashikohen afatet dhe punimet që duhet të kryhen gjatë remonteve profilaktike dhe të mesme (Aneks 2) Këto punime do të kryhen sipas grafikeve të hartuar nga OSHEE sh.a dhe do t'i bëhen të ditur pronarit të aseteve, i cili ka detyrimin të paguajë shërbimin në bazë të situacionit të lëshuar nga OSHEE sh.a

Kostoja për shfrytëzimin dhe riparimin e difekteve, avarive paguhet prej Klientit, në rast se përgjegjësia është e këtij të fundit

Në rast se Klienti nuk respekton detyrimet e përcaktuara në Akt-Marrëveshje atëherë OSHEE sh.a i lind e drejta të kryejë ndërprerjen e energjisë në ambjentin e dorëzimit

Në çdo rast ndryshimi pronësie mbi asetet e Lidhjes përcaktimet në këtë akt-marrëveshje janë të detyrueshme për tu zbatuar edhe nga pronari i ri.

Pronari i aseteve të Lidhjes së Re dhe OSHEE sh.a janë të detyruar t'iu bëjnë me dije këtë akt – marrëveshje të gjithë klienteve që do të furnizohen nga kabina e tij e transformacionit.

18. Marrëveshja e plotë

Kjo Marrëveshje (së bashku me të gjitha dokumentet bashkëngjitur) përbën marrëveshjen e plotë ndërmjet Palëve për sa i përket subjektit të saj. Kjo Marrëveshje zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme ndërmjet Palëve për sa i përket subjektit të saj. Secila Palë pranon dhe konfirmon se ajo nuk e nënshkruan këtë marrëveshje në besueshmëri të një përfaqësimi, garancie apo sipërmarrje tjetër nga Pala tjetër, nëse nuk reflektohen plotësisht në këtë Marrëveshje.

19. Ligji i aplikuar

Marrëveshja do të interpretohet, shpjegohet dhe administrohet nga ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe të dyja Palët do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave shqiptare.

TARIFAT PËR LIDHJET E REJA STUDIMI

Studimi i Tarifave per Lidhjet e Reja

T1 – Tarifa e studimit dhe vlerësimit e miratimit të projektimit _ eshte tarife fikse prej 5000 leke per studimin dhe vleresimin teknik te projektit

T2 - Tarifa distances per lidhje te abonentit ne TU_ ka te beje me largesine e konsumatorit nga kabina me e afert e transformimit

Vlera mesatare e ndertimit te 100 ml linje TU e dale nga preventive eshte:

Nr	EMERTIMI	LINJA		VLERA	MESATARE
		km	leke	0.1/km	leke
1	Linja kabllore nentokesor 0.4 kV	1	2814372	467380	
2	Linja ajrore kabllore "ABC" 0.4 kV	1	5247074	470721	
3	Linja ajrore me tela te çveshur 0.4 kV	1	4921531	295065	
	MESATARE		12982976		4327659

Per te nxjerre tarifen per 100 ml ne rrjetin TU eshte vepruar ne kete menyre:

- Eshte marre nje kabine 400 kVA me kater dalje me automat 250 A
- Nga nje dalje TU furnizohen sipas standarteve te OSHEE- se 40 abonente.

Kosto prej 100 m linje TU per çdo abonent eshte si me poshte:

Nr	EMERTIMI	ABONENTE	VLERA/LEKE	TARIFA /LEKE
1	Linje masatare 20 kV	480	4327659	9016

Pra nga llogaritjet del qe çdo abonent i ri ka nje kontribut shpenzimesh prej 9016 leke per çdo 100 m linje TU te shtuar

T3-Tarifa distances per lidhjen e abonenteve ne TM ka te beje me largesine e kabines se transformimit nga nenstacioni me i afert.

Vlera mesatare e ndertimit 100 ml linje TM e dale nga preventive eshte:

Nr	EMERTIMI	LINJA		VLERA	MESATARE
		km	leke	0.1/km	leke
1	Linja kabllore nentokesor 20 kV	1	6385044	649470	
2	Linja ajrore 20kV	1	1784011	207127	
	MESATARE		8169055		428299

Per te nxjerre tarifen per 100 ml linje TM eshte vepruar ne kete menyre:

- Eshte marre nje nenstacion 10 MVA me $\cos \phi$ 0,9 del fuqia 9000kW
- Eshte marre nenstacioni me kater fidera dhe del nje fider me $P= 2250kW$
- Nqs do te marrim fuqine mesatare te kabines 50 kVA me $\cos \phi$ 0,92 del $P= 46 kW$
- Atehere ne fiderin ne fuqi 2250 kW do te instalohen 49 kabina transformimi

Kosto per 100 ml linje TM per çdo abonent eshte si me poshte:

N r	EMERTIMI	ABONENT E	VLERA/LEK E	TARIFA /LEKE
1	Linje masatare 0.4 kV	49	428299	8741

Pra nga llogaritjet del qe çdo abonent I ri ka nje kontribut prej 8741 leke shpenzime per çdo 100 m linje TM

T4 – Tarifa e fuqise (leke / kW fuqi te kerkuar) - mbetet ne fuqi tarifa sipas vendimit te Bordit te Komsionereve te ERE –s nr. 22 dt 25.02.2012

T4 = 1.700 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) per aplikim ne TM (familjare&Private)

T4 = 2.500 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) peraplikim ne TU (Private)

T4 = 2.000 Lek/kW (kundrejtfuqise se kerkuar) peraplikim ne TU (familjare)

T5 – Tarifa e sherbimeve per realizimin e lidhjes se re dhe kolaudimit fillestar te matesit _ eshte tarife fikse prej 5250 leke per mates monofaze dhe 5462 leke per mates 3 Fazor e perbehet nga:

- 1) Tarife per matjen e rezistences se tokezimit.....1500 leke
- 2) Tarife per azhornimin e rrjetit 1500 leke
- 3) Shpenzime administrative1000 leke
- 4) Kolaudimi fillestar i matesit
 - monofaze1250 leke
 - tre faze1462 leke

TABELA E TARIFES T2 SIPAS DISTANCES per lidhje ne TU

Largesia nga kabina TM/TU	Vlera e fiksuar e tarifes	Vlera e shtuar per cdo 100 m
a Brenda 200 m	18032	-
b Deri ne 700 m per 200 m e pare per nje largesi te metejshme	18032	- 9016
c Deri ne 1200 m per 700 m e pare per nje largesi te metejshme	63112	18032
d Pertej 1200 m Per 1200 me e pare Per nje largesi te metejshme	153272	36064

TABELA E TARIFES T2 SIPAS DISTANCES per lidhje ne TM

Largesia nga kabina TM/TU	Vlera e fiksuar e tarifes	Vlera e shtuar per cdo 100 m
a Brenda 200 m	17482	-
b Deri ne 700 m per 200 m e pare per nje largesi te metejshme	17482	- 8741
c Deri ne 1200 m per 700 m e pare per nje largesi te metejshme	61187	17482
d Pertej 1200 m Per 1200 me e pare Per nje largesi te metejshme	148597	34964

PREVENTIV

Rrjeti ajror me percjelles te çveshur TU 0.6/ 1 kV

PER 100 ml

A - Furnizim Vendosije

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
		A/1 - SHTYLLA				
1	An-8 (3 - 524)	F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/6 m/kN 150/270/5	*	3	21540	64,620
2	3 - 497/b	Ger. dheu gr/shtyll toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip ~1.5 m ²	m ³	6	1188	6,900
5	2 - 261	Shtrese rere	m ³	0.21	1422	292
6	An-4/(3- 243)	Struktura monolite betoni C 16/20 (fund/shtylle+bazament)	*	5	8193	44,218
		A/2 - KABLO PVC TE TU 0.6/1 kV + AKSESORE (DALJET E PARA)				
7	L6 - 73/c	F.V. Kabell me izolacion XLPE - AL - (4x95) mm ² ne shtylle	ml	10	878	8,780
8	L6 - 73/a.9	F.V. Kabell me izolacion XLPE AL - (4x95) mm ² ne kanal	*	15	824	12,360
9	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo	*	10	16	160
10	L6 - 86	F.V. Koke kabli TU(Gush/izoluar me 4 gishta) 4x(70-120)	cope	1	8988	8,988
11	L6 - 312	F.V. Gilza me bullon per percj.ABC 70 -120mm ²	*	4	2177	8,708
12	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12	*	4	1337	5,348
13	L6 - 312	F.V. Mbrojtese kabli ne shtylle (2.5m/ cope)	*	1	1056	1,056
14	L6 - 54	F.V. Fash/metal e jashtme vetbllok. 0.25x12x1200 mm	*	5	469	2,345
		A/3 - PERCJELLES TE ÇVESHUR				
15	3 - 511	Traversa metalike per 0.4 ~ 20 kV me tre izolator	ton	0.10	130733	13,058
16	3 - 514	Bojatisje traversa metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe	*	0.10	12249	1,223
17	3.568	Pun/izol elektrik linja T/U 0.6/1 kV izol/ mbeshtetes 2 cope	shtylle	6	1458	8,748
18	MK - 17/34	Montim izolatori mbeshtetes ne traverse	cope	12	141	1,692
19	3.549/1 an	F.V Shtrirje e terheqje 4 fije teli (percjellesa) makineri, Al seksion 25 m/m ²	km	0.11	199605	21,957
20	L6-312	F.V. Morseta AL - AL	cope	2	1646	3,292
21	MK - 25/51	Terheqja dhe ngritja e telit me krahme sek. (25- 70)mm ²	ml	0.00	17000	-
22	MK - 15/31	Lidhja e telit ne qafat e izolatorit	shtylle	12	249	2,988
		A/5 - PUNIME CIVILE				
23	Analize	Prerje asfalti me disk	ml	20	217	4,340
24	3 - 46/1	Germ. kanali toke e forte, me krahe, me seksion ~ 0.75 m ²	m ³	2.6	1214	3,107

25	2 - 25a	Germ. dheu kanale me b~2m, eksk. e shkarkim ne toke	"	0.1	245	16
26	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	4	287	1,148
27	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	"	4	555	2,220
28	2 - 286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	2.5	1493	3,733
29	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjesh. makin	"	4	742	2,968
30	3-212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	"	4	449	1,796
31	3-222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	"	4	1664	6,656
32	3-226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	"	4	1397	5,588
A/6- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
33	MK-35/70	F.V. Montim nyje lidhese te izoluarra (konektore)	cope	1	716	716
34	MK - 144	F.V. Litar Su/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	m	5	428	2,140
35	MK - 143	F.V. Shirit tokezimi 40x4mm	"	2	186	372
36	MN.2.a-74	F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	2	1848	3,696
37	L6 - 312	F.V. Mors/universale per shkeput/tokezimi per Ø-9-16mm	"	1	1469	1,469
38	Mag.	F. Bullon galvan M12x40 + dado /rondele suste e drejte	"	1	80	80
39	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL. - 95 mm ²	"	1	574	574
A/7 - KOLAUDIME						
40	L6 - 403	Kenotronimi i kablove dhe kokave te kablove	cope	1	1529	1,529
41	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1	1121	1,121
42	L6 - 427	Matja e rezistences se linjave dhe korigjimi i tyre	linje	1	510	510
A/8- TRASPORT						
43	3- Çm/17	Sherbim vinç 0.5-1 ton, telesk. h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	3.2	3658	11,523
45	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	"	8	266	2,243
46	3/392 An/51	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	t/km	1.8	400	726
47	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m ³	5.4	1114	6,012
48	MK - 5/12	Transport shtylla betoni 9 ml me krah deri 10 metra	cope	0.0	735	.
Vlera			leke			281,014
<i>Fondi rezerve 5%</i>			<i>leke</i>			<i>14,051</i>
Shuma			leke			295,065
<i>T.V.SH. 20%</i>			<i>leke</i>			<i>59,013</i>
TOTALI "Rrjeti ajror 0.4 kV"						354,078

Rrjeti ajror me ABC TU 0.6/ 1 kV
PER 100 M

Lidhje ne Kabinen e OSHEE

A - Furnizim Vendorsje

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
A/2 - SHTYLLA						
4	An-8 (3 - 524)	F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/6 m/kN 150/270/5	*	3	21540	64620
5	An-9 (3 - 525)	F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 9/15 m/kN 190/310/5	*	0	23173	0
6	3 - 497/b	Ger. dheu gr/shtyll toke te forte kat IV, - 1.5 m, sip -1.5 m ²	m ²	6	1188	6900
9	2 - 261	Shtrese rere	m ²	0.4	1422	584
10	An-4/(3-243)	Struktura monolite betoni C 16/20 (fund/shtylle+bazament)	*	5	8193	44218
A/3 - KABLO PVC TE TU 0.6/1 kV + AKSESORE (DALJET E PARA)						
11	L6 - 73/c	F.V. Kabell me izolacion XLPE - AL - (4x95) mm ² ne shtylle	ml	10	878	8780
12	L6 - 73/a.9	F.V. Kabell me izolacion XLPE AL - (4x95) mm ² ne kanal	*	15	824	12360
13	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo	*	10	16	160
14	L6 - 86	F.V. Koke kablli TU(Gush/izoluuar me 4 gishta) 4x(70-120)	cope	1	8988	8988
15	L6 - 312	F.V. Gilza me bullon per percj.ABC 70 -120mm ²	*	4	2177	8708
16	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12	*	4	1337	5348
17	L6 - 312	F.V. Mbrojtese kablli ne shtylle (2.5m/ cope)	*	1	1056	1056
18	L6 - 54	F.V. Fash/metal e jashtme vetblok. 0.25x12x1200 mm	*	5	469	2345
A/4 - KABLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC " + AKSESORE						
19	L6 -73/c	F.V. Kablo "ABC" Al S=95 mm ²	ml	35	1108	38780
20	L6 -73/c	F.V. Kablo "ABC" Al S=70 mm ²	*	35	873	30555
21	L6 -73/c	F.V. Kablo "ABC" Al S=50 mm ²	*	35	704	24640
23	L6 -73/c	F.V. Kablo "ABC" Al S=35 mm ²	*	0	565	0
22	MK-35/70	F.V. Aks/shtyll (qafore) linje terheqje dy krah D = 150 mm	cope	4	1056	4224
23	MK-35/70	F.V. Aks/shtyll (qafore) linje terheqje dy krah D = 220 mm	*	0	1067	0
24	MK-35/70	F.V. Tirant/anker linje ABC ne forme pjastre 4x16/120 mm ²	*	8	1423	11384
25	MK-35/70	F.V. Nyj/ lidh. te izol (konektore) bashkuese S=16-120	*	8	982	7856
26	Mk -48/132	F.V. Kok/fund gome percjelles ABC me sek 16-150 mm ²	*	0	432	0
A/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT + AKSESORE						
27	L6 -71/c	F.V. Kabell koaksial Cu 1x6/6 mm ²	ml	0	546	0
28	L6 -72/c	F.V. Kabell Cu 4x10mm ² me izolacion PVC - 0.6/1kV	*	50	767	38350
29	MK - 44/45	F.V. Tel Fe i zinguar Ø = 4mm (shtrirje, ngritje, terheqje)	*	40	52	2080
30	Mag.	F. Fashtet plastike e jashtme per fiksime kablli 2.5x96 mm	cope	40	40	1600
31	MK-35/70	F.V. Tirant/abon. me hark çeliku per kabell Ø = (9-17)mm	*	1	1215	1215
32	MK-35/70	F.V. Nyj/ lidh te izol (konektore) abonenti S=16-95/1.5-10	*	4	389	1556
33	MK-35/70	F.V. Nyj/ lidh te izol (konekt) rakor.+abon.S16-95/4-35(50)	*	4	726	2904
34	L6 - 312	F.V. Morsete universale me bullon (2.7-9.4) mm 2 cop	*	2	1764	3528

35	L6 - 312	F.V. Up fiksus metalik Ø12+gançe me forme sy hapur	*	2	706	1412
36	MK-35/70	F.V. Aksesori shtyllor (qafore) abonenti D = 150 mm	*	1	1071	1071
37	MK-35/70	F.V. Aksesori shtyllor (qafore) abonenti D = 220 mm	*	0	1332	0
A/6 - PUNIME CIVILE						
38	Analize	Prerje asfalti me disk	ml	20	217	4340
39	3 - 46/1	Germ. kanali toke e forte, me krahe, me seksion ~ 0.75 m²	m³	6	1214	7767
40	2 - 25a	Germ. dheu kanale me b=2m, eksk. e shkarkim ne toke	*	2	245	393
41	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m²	10	287	2870
42	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	*	10	555	5550
43	2 - 286	Shtrese tulla te plota (rato) mbi rere	m²	10	1493	14930
44	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjesh. makin	*	10	742	7420
45	3-212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	*	10	449	4490
46	3-222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	*	10	1664	16640
47	3-226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	*	10	1397	13970
A/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
48	MK-35/70	F.V. Montim nyje lidhese te izoluara (konektore)	cope	1	716	716
49	MK - 144	F.V. Litar St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	m	5	428	2140
50	MK - 143	F.V. Shirit tokezimi 40x4mm	*	2	186	372
51	MN.2.a-74	F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	2	1848	3696
52	L6 - 312	F.V. Mors/universale per shkepud/tokezimi per Ø=9-16mm	*	1	1469	1469
53	Mag.	F. Bullon galvan M12x40 + dade /rondele suste e drejte	*	1	80	80
54	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL. - 95 mm²	*	2	574	1148
A/8 - KOLAUDIME						
55	L6 - 403	Kenotronimi i kablove dhe kokave te kablove	cope	1	1529	1529
56	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1	1121	1121
57	L6 - 427	Matja e rezistences se linjave dhe korigjimi i tyre	linje	1	510	510
A/9- TRASPORT						
58	3- Çm/17	Sherbim vinq 0.5-1 ton, telesk. h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	3.2	3658	11523
60	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	*	14	266	3673
61	3/392 An/51	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	t/km	1.8	400	726
62	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m³	5.4	1114	6012
Vlera			leke			448306
<i>Fondi rezerve 5%</i>			<i>leke</i>			<i>22415</i>
Shuma			leke			470721
<i>T.V.SH. 20%</i>			<i>leke</i>			<i>94144</i>
TOTALI "Rrjeti ajror (ABC) 0.4 kV direkt nga Kabina"						564866

Rrjeti kabllor TU 1 kV PER 100 ml

<i>Nr</i>	<i>Analiz</i>	<i>Emertimi i materialit</i>	<i>Njesi</i>	<i>Sasi</i>	<i>Çmimi</i>	<i>Vlera</i>
1	L6 - 73/a	F.V. Kabell me izolacion PVC - AL - (4x95) mm ² ne kanal	ml	50	819	40,950
2	L6 - 73/c	F.V. Kabell me izolacion PVC - AL - (4x95) mm ² ne grapeta	"	50	876	43,800
3	L6 - 73/a.9	F.V. Kabell me izolacion PVC AL - (4x95) mm ² tubacione	"	10	824	8,240
4	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo	ml	100	16	1,600
5	Analize	Prerje asfalti me disk	"	200	130	26,000
6	3 - 117/a	Germ.me eskav. kanal ~ 2 m prani uji ~1m, kat. IV, shk ne mjet	m ³	28.8	149	4,282
7	3 - 46/i	Germ. kanal. ne toke te forte, krahe, me seks. deri 0.75 m ²	"	3.2	1214	3,885
8	2 - 37/b	Transport dheu me auto deri 10 km	"	32	467	14,944
9	An-1 (2-523)	F.V. Tub kanalizimi PVC - Ø 200 mm	ml	10	912	9,120
10	An-4/(3-243)	Struktura monolite betoni C 16/20 per shtrimin e tubove	"	0.40	8193	3,277
11	3 - 182/c	Shtrese rere natyrore t = 20cm	m ²	40	555	22,200
12	2 - 286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	"	25	1493	37,325
13	3 - 183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	"	40	368	14,720
14	3 - 209	F.V.Shtir/ çakell mbet. kave t=10 cm, perh/ngjesh makine	m ²	40	742	29,680
15	3 - 212/b	F.V.Shtrese stabilizant t=10cm	"	40	449	17,960
16	3 - 222/2	F.V.Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	"	40	1664	66,560
17	3 - 226/1	F.V.Shtrese asf/bet. me granil guri kave, 4cm, me makineri	"	40	1397	55,880
18	L6 - 86	F.V. Koke kablli TU(Gush/izoluar me 4 gishta) 4x(70-120)	cope	4	8988	35,952
19	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy Cu-AL 95xM12	"	4	1337	5,348
20	L6 - 312	F.V. Mbrojtese kablli ne shtyllë (2.5m/ cope)	"	1	1056	1,056
21	L6 - 54	F.V. Fash/metal e jashtme vetbllok 0.25x12x1200 mm	"	5	469	2,345
		Vlera	leke			445,124
		Fondi rezerve 5%	"			22,256
		Shuma	"			467,380
		T.V.SH. 20%	"			93,476
		TOTALI " Rrjeti kabllor 0.4 kV"	leke			560,856

Rrjeti kabllor TM 20 kV PER 100 ml

Furnizim Vendorsje

Linje kabllore 20 kV

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
1	Analize	Prerje asfalti me disk	ml	200	208	41,600
2	3 - 117/a	Germ.me eskav. kanal ~ 2 m prani uji ~1m, kat. IV, shk ne mjet	m³	54	149	8,029
3	3 - 46/1	Germ. kanal. ne toke te forte, krahe, me seks. deri 0.75 m²	"	6	1214	7,284
4	2 - 37/5b	Transport dheu me auto deri 10 km	"	60	467	28,020
5	An-1 (2-523)	F.V. Tub kanalizimi PVC - Ø 200 mm	ml	8	912	7,296
6	2.491/k	F.V. Tuba PE d = 200 mm, t = 22.4 mm, Pn 20	"	8	4397	35,175
7	2-262/4	Strukt/ monolite betoni C 16/20 (h=10 cm per tubo) l=50 mk	m³	0.4	8525	3,410
8	3-182/a	Shtrese rere ne kanal h = 10 cm	m²	4	287	1,148
9	3-182/c	Shtrese rere ne kanal h = 20 cm	"	46	555	25,530
10	L6 -73/a	F.V kabëll 20 kV XLPE 1x240 mm² ne kanal	ml	90	1510	135,900
11	L6 -73/a	F.V kabëll 20 kV XLPE 1x240 mm² ne kanal ne tub	"	16	1518	24,288
12	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablllo 20 kV	"	100	16	1,600
13	2-286	F.V.Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m²	25	1493	37,331
14	3 - 183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	"	50	368	18,400
15	3 - 184/a	Shtrese zhavori lumi t=30cm	"	50	502	25,100
16	3 - 212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perh/rgjesh makineri	"	50	507	25,350
17	3 - 212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	"	50	449	22,450
18	3 - 222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6 cm,me makineri	"	50	1664	83,200
19	3 - 226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 4 cm, me makineri	"	50	1397	69,850
20	L6 - 443/b	F.V. Marketim kablllo e tabela sinjalizimi	"	1	680	680
21	L6 - 87	Berje koke kablli terminale linje 20kV AL 185 mm² (3 faza)	set	1	4915	4,915
22	2 - 37/5b	Transport materialesh elektrike me auto deri 10 km	ton	0.18	467	84
23	3-Çm-17	Autovindh 5 ton per materiale	ore	2.00	3658	7,316
24	L6 - 403	Kenotrimi i kablllove dhe kokave te kabllit	cope	3	1529	4,587
		Shuma	leke			618,543
		<i>Fondi rezerve 5%</i>	"			30,927
		SHUMA	"			649,470
		<i>TVSH 20 %</i>	"			129,894
		SHUMA "Rrjeti kabllor 20 kV Radial"	leke			779,364

Rrjeti ajror TM 20 kV

PER 100 ml

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
A - 2 - Punime montimi						
1	An-14(3-528.1)	F.V.shtylla b.a.c linja 0.4-10 kV NT- 12/15 m/kN 350/350/5	"	2	37129	74,258
3	3- 498/b	Germ. gropa shtylla toke fort kat IV, ~2.5m, sip tabani 1.5m²	m³	3.2	1093	3,541
4	2-262/4	Struktura monolite betoni C 16/20 per fund shtylle	"	2.8	8525	23,751
5	2 - 261	Mbushje dhe ngjeshje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	"	0.23	1376	312
6	3 - 511	Traversa metalike per 0.4 ~ 20 kV	ton	0.116	130733	15,165
7	3 - 514	Bojatisje traversa metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe	"	0.116	12249	1,421
8	3 - 569/1	Pun/izol elektrik linja T/M 20kV izolator mbeshtetes 3 cope	shtylle	4	3229	12,916
9	MK - 17/34	Montim izolatori mbeshtetes ne traverse	cope	12	141	1,692
10	3 - 551/2	Shtr/terheqje 3 fije teli (percjell) makin. ACSR sek. 70 m/m²	"	0.11	254866	28,035
11	L6-312	F.V. Morseta AL - AL	cope	4	1646	6,584
12	MK - 25/51	Terheqja dhe ngritja e telit me krahme sek. (95- 185)mm²	ml	0.11	17	2
14	MK - 15/31	Lidhja e telit ne qafat e izolatorit	shtylle	2	249	498
15	MK - 32/62.1	Berja e nje lozanke ne shtylle me dy izolator per faze	"	2	722	1,444
16	MK - 26/52	Berje bykle peregjellse	"	2	269	538
A - 4- Tokezimi i perseritur i shtyllave						
17	MK-35/70	F.V. Montim nyje lidhese te izoluara (konektore)	cope	1	630	630
18	MK - 144	F.V. Litar St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	m	10	381	3,810
19	MK - 143	F.V. Shirit tokezimi 40x4mm	"	4	163	652
20	MN.2.a-74	F.V. Elektr/tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	2	1659	3,318
21	Analize	F.V. Mors/universale per shkepud/tokezimi per Ø=9-16mm	"	1	1298	1,298
22	Mag.	F. Bullon galvan M12x40 + dado /rondele suste e drejte	"	2	74	148
23	L6-107	F.V. Pergatitje koke teli me presim sy AL - 95 mm²	"	3	527	1,581
24	L6-402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	1	1121	1,121
A3 - Transport						
25	3-Çm/17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e shtyllave dhe materialeve	ore	2.7	3658	9,730
26	2 - 37/sb	Transport dheu e materialesh me auto deri 10 km	"	3.2	457	1,481
27	3-An-54	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton	2.1	1180	2,478
28	MK - 12	Trasport shtylla betoni me krah deri 10 metra	cope	1.1	819	860
Shuma			leke			197,264
<i>Fondi rezerve 5%</i>			"			9,863
SHUMA			"			207,127
<i>TVSH 20 %</i>			"			41,425
SHUMA "Rrjeti ajror 20kV"			leke			248,553